**PBX Designer Manual** 



PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingssystem.

#### Indhold

Introduktion
Grafisk konfiguration
Let at lave ændringer
Om manualen
For at komme i gang
Download7
Bruger login og password
PBX Designer → Indgående opkald
Faneblad 8
Oversigt
D Tabelsøgning
Telefonlinje
Lokation
Capture Screenshot 8
E Simulering 8
Send til kunde 8
Funktionstaster 8
Forbind Afbryd 8
Faneblad 9
Oversigt
ADMINISTRATION AUTigopkald 9
ADMINISTRATION Direct funktionstaster på alle SNOM 9
ADMINISTRATION Lav labels til funktionstaster



Faneblad
Gem opsætning
Komponent- oversigt
Komponenter
Oversigt over de hyppigste anvendte komponenter10
KOMPONENTER C Telefonlinje
KOMPONENTER CLokalnummer
KOMPONENTER Ekstern telefon Alt+3
17
KOMPONENTER Abningstid
KOMPONENTER E Valgmenu .22
KOMPONENTER Dato
KOMPONENTER Compression Compressi Compression Compression Compression Compression Compress
KOMPONENTER Za Telefonsvarer
KOMPONENTER Sesked
KOMPONENTER S Konferencerum
KOMPONENTER I DISA
KOMPONENTER (+ Indg. filter
AVANCEREDE KOMPONENTER Hent telefonnummer
AVANCEREDE KOMPONENTER 🙀 Kø tilbagekald
AVANCEREDE KOMPONENTER Opkaldsløsning
AVANCEREDE KOMPONENTER Sig et nummer
AVANCEREDE KOMPONENTER 🍇 Indtast et tal

AVANCEREDE KOMPONENTER
AVANCEREDE KOMPONENTER & Valg
AVANCEREDE KOMPONENTER Sæt variabel
AVANCEREDE KOMPONENTER X Afbryder 41
AVANCEREDE KOMPONENTER Kalender
AVANCEREDE KOMPONENTER Ventemusik
AVANCEREDE KOMPONENTER 3: Ringetone
Eaneblad Komponenter 45
Vancerede komponenter Value Udg. filter
Avancerede komponenter  Avance
Avancerede komponenter > 22 Kalender
Avancerede komponenter 🕨 🗾 Ventemusik
♦ Avancerede komponenter ► 🛜 Ringtones 48
Vavancerede komponenter  Sound Files
Avancerede komponenter
😵 Avancerede komponenter 🕨 🛶 Routers
😵 Avancerede komponenter 🕨 🏖 Kø tilbagekald
Avancerede komponenter  P Hent telefonnummer
Avancerede komponenter 🕨 🕢 Whitelist outgoing numbers
Avancerede komponenter
Avancerede komponenter
Vancerede komponenter  Møde

😵 Avancerede komponenter 🕨 🧳 Opkaldsløsning 51
Avancerede komponenter
Avancerede komponenter  PostalCodeExtensions
Avancerede komponenter  Employee recording groups 52
♦ Avancerede komponenter ► Employee recording schema
Avancerede komponenter  Employee recording combinations
Avancerede komponenter •         Hotdesk Phones
Avancerede komponenter •         Hotdesk Online
Avancerede komponenter  Hotdesk Log
Programmeringkomponenter    Indtast tal
Programmeringkomponenter
Programmeringkomponenter    Q URL kald
Programmeringkomponenter
Programmeringkomponenter
Programmeringkomponenter
Funktionstaster
Cokalnumre
Mobiler
Mobiler Tillægsprodukter
Mobiler Optioner
Mobiler
Mobiler Addons .60
Mobiler Dobbelt/Data kort

	Mobiler	Profiler	
	Mobiler		
**	Køer		
≣	Valgmenu		
Θ	Åbningstider		
22	Datoer		
9	Telefonlinje		
	Fax		
-	Telefonsvarer		
	Eksterne numre		
	Profiler		
6	Virtual LAN Config		
Eks	empel på anvendel	se af komponenter	
lr	bound Links		
Slet	komponenter		
Eks	empel på anvendel	se af avancerede k	omponenter
lr	bound Links		
Slet	komponenter		
Spø	orgsmål		





#### Introduktion

Grafisk konfiguration	PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP- telefonomstillingssystem.
Let at lave ændringer	PBX Designer er designet til medarbejdere, der normalt ikke har forudsætninger for at vedligeholde virksomhedens telefonomstillingssystem. På en let og intuitiv måde giver PBX Designer mulighed for at lave ændringer, der tidligere krævede en tekniker.
Om manualen	Denne manual vil give dig indblik i, hvad du kan med PBX Designer og guide dig igennem de forskellige konfigurationsmuligheder.

#### For at komme i gang

Download	For at komme i gang skal du downloade Stofa BC Administration softwaren til din computer via dette link: https://stofa.dk/erhverv/kundeservice/support				
Bruger login og password	Efter download starter programmet, og du skal skrive dit brugernavn og password.				
PBX Designer > Indgående opkald	Når du er logget ind, åbner du menupunktet "PBX Designer" og vælger "Indgående opkald".				



Forside						
Oversigt Under fanebladet FORSIDE findes følgende funktioner:						
	C Kundesøgning Tabelsøgning	Telefonlinje  Lokation  EUTDE	Capture Screenshot	Simulering Send til kunde	Funktionstaster	Afbryd
	Søg efter komponer	ntnummer	TORKHONEK	Simoletting	SERD MAL	TONDINOCESE
Telefonlinje	Vælg mellem telefor nummer.	nlinjerne i dropdown	menuen for ku	n at se opsæt	ningen for valg	gt
Lokation	Vælg mellem afdelin	nger i dropdown mer	iuen (hvis det e	r opdelt hos k	kunden).	
Capture Screenshot	Her kan du tage et screenshot af PBX'en, som kan gemmes som JPEG fil.					
異 Simulering	Her kan du se en simulering af PBX opsætningen. Vælg telefonnummer og tidspunkt for opsætningen.					
	PBX Designer Web Hjælp Designer -					
	Companies: v Date: iii					
🕤 Send til kunde	Her kan du fremsende et link til en simulering af PBX opsætningen.					
I Funktionstaster	Her kan du oprette og fremsende oversigter over funktionstaster til at klippe ud og sætte på alle kundens snom telefoner.					
Forbind	Her kan du hhv. forbinde og afbryde kontakt til PBX serveren.					



Faneblad					
Oversigt	Under fanebladet AVANCERET findes følgende funktioner:				
	Hent software telefon Opret demo omstilling Hurtigopkald Opret funktionstaster på alle SNOM				
	ADMINISTRATION				
ADMINISTRATION	Hurtigopkald				
G Hurtigopkald	Hurtigopkald _ = X				
	Hent Outlook kontakter				
	Number Name Extension CompanyN Address Email				
* Klik her for at tilføje række					
Her kan du oprette hurtigopkaldsnumre, som skal ligge i telefonbogen på firmaets PBX. Du kan tilføje alle kontakterne ved at importere dem fra et Excel ark (Excel 97-2003-projektmappe) indeholdende de samme kolonner (Number, Name, Extens					
	Hvis du bruger Outlook, kan du importere kontakter automatisk ved at trykke på knappen "Hent Outlook kontakter" øverst.				
	Når kontakterne er oprettet, luk så vinduet og tryk gem under "Filer". Inden for de næste 5 – 10 min. vil alle kontakterne blive lagt ud på alle firmaets telefoner, så de kan tilgås via telefonbogen på telefonen og via telefonens webinterface. Bemærk at nogle telefonmodeller sætter en grænse for, hvor mange telefonnumre man kan oprette på telefonen. Fx har snom 320 en grænse på 100 telefonnumre på telefonen.				
ADMINISTRATION	Dette er tiltænkt de firmakonfigurationer, hvor man vil have hurtigvalg til alle lokalnumre				
Opret funktionstaster på alle SNOM	via funktionstaster på telefonen. På denne måde oprettes de på nver telefon, og mån kan efterfølgende rette dem til, hvis man ønsker andre telefonnumre.				
ADMINISTRATION	Der kan autogeneres labels i Word, som kan printes og klippes ud og sættes ved snom telefonens funktionstaster. Systemet henter navne fra lokalnumrene.				

	KOMPONENTER		
Faneblad	J	L	
Gem opsæ	etning	FORSIDE	
		Når en komponent er oprettet eller ændret, skal der alt højre hjørne, eller Ctrl + s, for at gemme opsætningen. ændringen slår igennem.	id trykkes på disketten i øverste Der kan gå 5-10 minutter, før
Komponer	ntoversigt	KOMPONENTER	
		C Telefonlinje Alt+1       Kø Alt+4       Fax Alt+8       Konferencerum         Image: State of the sta	Image: Sign of the second s
		KOMPONENTER	AVANCEREDE KOMPONENTER
		Når du vælger fanebladet KOMPONENTER, vises komp omstillingssystemet med. Komponenterne er opdelt i K KOMPONENTER.	onenter som bruges til at opbygge OMPONENTER og AVANCEREDE

#### Komponenter

Oversigt over de	Disse komponenter er de hyppigst anvendte:				
hyppigste anvendte komponenter	C Telefonlinje Alt+1 C Lokalnummer Alt+2 Mobil Kø Alt+4 Abningstid Alt+5 Valgmenu Alt+6 S Lokalnummer Alt+3 Mobil Ekstern telefon Alt+3 Dato Alt+7 Kø Alt+8 Mobil Kø Alt+4 Fax Alt+8 Mobil Kø Alt+4 Besked Kø Alt+4 Mobil Kø Alt+4 Mobil Kø Alt+4 Mobil Kø Alt+4 Mobil Kø Alt+7 Kø Alt+8 Mobil Kø Alt+4 Kø Alt+8 Kø Alt+6 Kø Alt+6 K				
	KOMPONENTER				

KOMPONENTER	Telefonlinje         Denne telefonlinje svarer til det, man i gamle dage ved analoge telefonanlæg kaldte         en PSTN eller ISDN linje. Her er det en kanal til IP-telefoniudbyderen på internettet. En         telefonlinje skal oprettes af dit telefonselskab.         For at redigere telefonlinjen, dobbeltklik på:         Telefonlinje         *79301452         Indgående         Ikke tilstede			age ved analoge telefonanlæg kaldte IP-telefoniudbyderen på internettet. En
	Telefonlinje *79301452 Indgående Ikke tilstede	Telefonlinje *7930 Telefonlinje: Vis navn: Standard kanal:	01452 7930145 Hovedn	2 ummer Cancel OK
	Du kan konfigure	re følgende felter:		I ldd heing (glogeneg)
	Vis navn	Navn, som ønskes v displayet på telefor nogen ringer til nun	ist i Ien, når Imeret.	Hvis du fx passer telefon for flere, kan det være godt at vide, om kaldet fx er til hovednummeret, til salgsafdelingen eller til teknikafdelingen.
	Standard kanal	Sæt flueben, hvis d telefonlinje skal bru udgående kald.	enne ges ved	Vælges altid, hvis du kun har én telefonlinje. Hvis fluebenet er sat, vil dette telefonnummer blive vist ved opkald fra alle bordtelefoner (hvis ikke andet er defineret under lokalnummeret).
	Telefoolisio *74t Inbo Indo Kalo Cop Ved at højreklikke - se tilsluttede ko - kalde op til num - kopiere numme	ound Links d op by Number e på komponenten, ka omponenter omeret ret.	ın du	

KOMPONENTER	Lokalnummer Du skal oprette et lokalnummer for hver lokaltelefon/fastnettelefon.						
Cokalnummer	Sådan opretter du et lokalnummer: Klik på <sup> </sup>						
		归 Lokalnumre 200	×				
		Navn: Tin	a				
	200 Lokalpumre	Kodeord: 2e2	24c57808d043d0895081f4c6726				
	Tina	E-mail:					
	Optaget	Telefontype: 320					
	Ikke tilstede	MAC nummer: 000	413				
	Forstyr ikke	Linje:					
			Cancel OK				
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel				
	Navn	Det navn, som ønskes	Navnet vises også, når du ringer til et				
		omstillingsbordet eller	internt nummer.				
		funktionstast.					
	Kodeord	Lad kodeordet stå.	Bør ændres, hvis lokalnummeret bruges til en SIP klient (fx en ip-telefon på en				
			mobiltelefon).				
	E-mail	E-mail på telefonens ejer.	Anvendes ved optagelse af samtaler.				
	Telefontype	Vælg telefontype.					
	MAC nummer	Indtast MAC nummer, son	n MAC nummer skal bruges til automatisk				
			telefoner starter MAC adressen altid med 00041				
	Linje	Lad linjen stå som nr. 1	Det er muligt at have flere brugere på samme fysiske telefon med hver sit linjenummer.				



Loka Når I frem	Lokalnummer – fortsat Når lokalnummeret er registreret af serveren, og du højreklikker på komponenten, fremkommer følgende menu:						
200 N Ik Fo	Lokal F Aax Gr Ir <u>Optac</u> Ir ke tils F orstyr D C	ast viderestilling nbound Links orstyr ikke Duokald Connect to:172.16.1.56:32768 unktionstaster					
Felt	t	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel				
Fas vide	t erestilling	Klik på fast viderestilling. Indtast det telefonnummer, som du vil lave en fast viderestilling til.	Telefonnummer X Telefonnummer 87654321 Fortryd Godkend				
Inbo	ound Links	Klik på Inbound links for at få et overblik over, hvilke andre komponenter, som komponenten er forbundet med.					
For	styr ikke	Klik for at aktivere Forstyr ikke. Herefter kan telefonen ikke modtage kald.	Man kan dirigere denne funktion hen til en anden komponent, fx en telefonsvarer.				
Duc	bkald	Klik for at få en anden telefon til at ringe samtidig. Herefter viser der sig et vindue, hvor du kan indtaste det telefonnummer, som du ønsker skal ringe samtidig.	Virker kun for opkald direkte til et lokalnr. og ikke for opkald til en kø, som et lokalnr. er medlem af. Hvis du ved opkald til en kø vil have en anden telefon til at ringe samtidig, melder du den bare ind i køen.				
Cor	nnect to	Klik for at gå ind på telefonens webside. Her kan du lave en manuel opsætning af telefonen.	Det virker kun, hvis du er på samme LAN som telefonen. Det er normalt <u>ikke</u> nødvendigt at lave en manuel opsætning, og den vil blive overrulet af dit telefonselskab ved en genstart af telefonen.				

Funktionstaster	Under Telefon kan du vælge: • Sprog • Tidszone • Ringetone: 10 stk. og silent • 24 timers eller 12 timers visning • Banke på funktion • Vis ubesvarede opka	Id	Uddybning/eksempel
ryk på Funktions <sup>.</sup> Skriv/udfør	taster -> Telefon	l	Uddybning/eksempel
Tryk på Funktions	taster -> Function Keys		



FORSIDE AVANCERET KOMPON	ENTER UDSEENDE
Tina : 886 👻 🖉 Kundesøgning	Donwload Soft Phone
opsætningsfil	Gree funktionstaster på alle SNOM
SÆTNING SØG	ADMINISTRATION
C Indoående opkald	
For at udskrive labe	ls til alle snom telefoner, tryk på: Lav labels til funktionstaster.
	ENTER UDSEENDE
Tina : 886 👻 🔎 Kundesøgning	Domvload Soft Phone     Deret demo omstilling     Gem konfiguration
opsætningsfil 🖉 Tabelsøgning opsætningsfil	Opret funktionstaster på alle SNOM
ÆTNING SØG	ADMINISTRATION
C Indoående opkald	
Kode	Uddybning
304	Hurtigkald til 304 og overvågning af (lys), om lok. 304 er optaget.
q1502e6127	Overvågning eller tilmelding (lys) og framelding (ikke lys) af mobil 6127 i kø nr. 1502.
sw3000	Overvågning eller aktivering af ben 2 (lys) og aktivering af ben 1 (ikke lys) på switch nr. 3000.
dnd3O4	Overvågning eller aktivering (lys) og deaktivering (ikke lys) af DND (DoNotDisturb) hos lokal 304.
q1500e304	Overvågning eller tilmelding (lys) og framelding (ikke lys) af lokal 304 i kø 1500.
q1500e203p1	Overvågning eller tilmelding (lys) og framelding (ikke lys) af lokal 203 som prioritet 1 i kø 1500.
p3O4	Overvågning eller aktivering (lys) og deaktivering (ikke lys) af, om lokal 304 er sat på pause. Lokalnummeret kan stadig tilringes lokalt eller via direkte nummer, men ikke via en kø.

KOMPONENTER	Ekstern telefon Opret en ekstern eksterne telefon H at man kan vælge gemmes, hvis der Sådan opretter de	telefon (mobil- eller fastnette kan fx også forbindes til en va e at blive stillet om til en vagtte n bliver forbundet til en anden u en ekstern telefon: Klik på:	lefon), som du fx kan viderestille til. Den Igmenu, som uden for åbningstid fx oplyser, elefon. Bemærk at komponenten kun i komponent.
	Ekstern 12345678	Lokalnummer 123456	78
			Cancel OK
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel
	Lokalnummer	Nummer på ekstern telefon	Ved udlandsnummer tilføjes OO eller +
	En ekstern telefor et mobilnummer.	n kan også anvendes til andre	specielle formål, fx viderestilling af en kø til
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel
	Lokalnummer	*21*1500*30808500	21= viderestilling 1500= kønummer 30808500 = mobilnummer
	En ekstern telefor IP-telefon.	n kan også anvendes til andre	specielle formål, fx voicemail til aflytning på
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel
	Lokalnummer	99xxx	Eksempel: 99200 Optaget, Ingen svar og DND på lokal 200 tilsluttes denne eksterne telefon, hvorved der oprettes en voicemail til lokal 200. For at indstille/lytte til telefonsvareren ringes til 99 fra IP-telefonen. Der skal sættes flueben ud for
			Telefonsvarer under Komponenter > Cocainumre for at det virker.

KOMPONENTER	Kø Med en køfunktio mobil- og fastnet mulighed for, at d er muligt at bryde en valgmenu. Sådan opretter d 1501 Køer Velkomst	on kan opkald til et hover telefoner) efter forskellig ler fx kan høres musik ell e ud af køen ved at taste u en kø: Klik på:	dnumi ge krit ler rek et tal	mer ringe på flere telefoner (inkl. eksterne terier. Mens der ventes på svar, er der klamer og hvilket nummer, man er i køen. Det I, som den, der ringer, får oplyst, og fx gå til		
	Ikke tilstede	Ventemusik:				
	Valgmenu	Strategi:	ringall V			
	Læg på	Vis navn:				
		Udløbstid:	30			
				Cancel OK		
	Felt	Skriv/udfør		Uddybning/eksempel		
	Navn	Navnet på køen.		Fx Support eller Bogholderi.		
	Ventemusik	Sæt flueben.		Mulighed for at den ventende kan høre musik i stedet for ringetone.		
	Strategi	Som standard sættes strategi til "ringall".		Der kan vælges forskellige strategier: <b>Ringall:</b> Alle telefoner ringer. <b>Memory:</b> Ringer først til lok. 1, derefter 2, 3. <b>Random:</b> Tilfældigt hvem der modtager opkald. <b>Fewestcalls:</b> Telefonen, der har modtaget færrest opkald, ringer. <b>Leastrecent:</b> Telefonen, der har ventet længst på opkald, ringer. <b>Linear:</b> Kaldet går til det første medlem, der er meldt ind i køen. Hvis det første medlem er optaget, går kaldet til andet medlem osv.		
	Vis navn	Ønsket navn.		Navn på kø bliver vist i displayet på snom telefoner, når nogen ringer ind på køen.		
	Udløbstid	Her kan du sætte, hvor lang tid, der må gå, ind opkaldet går til "Ingen svar".	en	Tiden angives i sekunder. Ved en kort udløbstid på 3 ring sættes udløbstiden til 13 sekunder.		

1501 Koler	Felt	Uddybning/eksempel		
Velkomst Ikke tilstede Valgmenu	Ikke tilstede	Feltet kan forbindes til en anden komponent. Forbindelsen bliver aktiv efter den udløbstid, du har sat på køen.		
Læg på AgentHangup Lydfil da	Valgmenu	Feltet kan forbindes til en valgmenu. En periodisk besked kan fx være, at man kan taste 1 for fx at blive ringet op og samtidig bevare sin plads i køen.		
	Læg på	Feltet kan fx forbindes til en URL kald komponent, som kan programmeres til at aktivere et script på en webserver.		
	AgentHangup	Feltet kan fx forbindes til en IVR menu til tilfredshedsmåling.		
	Lvdfil da	Lvdfil på dansk.		
ømedlemmer (k ast viderestillin n fast viderestill	an være lokalnumre <b>g af en kø</b> ling af en kø kan vær	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller		
kømedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e	an være lokalnumre <b>g af en kø</b> ling af en kø kan væi sker at overskrive kø og fastnetnumre, en en fast viderestilling:	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent.		
kømedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e	an være lokalnumre g af en kø ling af en kø kan vær sker at overskrive kør og fastnetnumre, en en fast viderestilling:	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent. Skriv/udfør		
kømedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e Højreklik på	an være lokalnumre g af en kø ling af en kø kan væi sker at overskrive kø og fastnetnumre, en en fast viderestilling: å køen > Fast videre	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent. Skriv/udfør estilling > Skriv telefon- eller komponentnummer.		
kømedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e Højreklik på	an være lokalnumre g af en kø ling af en kø kan væi sker at overskrive kø og fastnetnumre, en en fast viderestilling: å køen > Fast videre	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent. <u>Skriv/udfør</u> estilling > Skriv telefon- eller komponentnummer.		
kømedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e Højreklik på	an være lokalnumre g af en kø ling af en kø kan vær sker at overskrive kør og fastnetnumre, en en fast viderestilling: å køen > Fast videre Fast viderestilling	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent. Skriv/udfør estilling > Skriv telefon- eller komponentnummer. Telefonnummer		
kømedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e Højreklik på	an være lokalnumre g af en kø ling af en kø kan vær sker at overskrive kø og fastnetnumre, en en fast viderestilling: å køen > Fast videre Fast viderestilling Nyt kømedlem	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent. Skriv/udfør estilling > Skriv telefon- eller komponentnummer. Telefonnummer Telefonnummer		
Komedlemmer (k Fast viderestillin En fast viderestil anden grund øns eksterne mobil- Sådan laver du e Højreklik på	an være lokalnumre g af en kø ling af en kø kan vær sker at overskrive kør og fastnetnumre, en en fast viderestilling: å køen > Fast videre Fast viderestilling Nyt kørmedlem	eller eksterne mobil- og fastnetnumre). re en midlertidig foranstaltning, hvor man af en eller funktionen. Man kan fx viderestille til lokalnumre, anden kø eller til en beskedkomponent. Skriv/udfør estilling > Skriv telefon- eller komponentnummer. Telefonnummer		

Kø – fortsat						
Tilføi kø medlemmer						
Sådan tilføjer du et nyt kømedlem med/uden prioritet:						
Skriv/udfør						
Højreklik på køen > Nyt kømedlem						
Skriv telefonnummer > Væla prioritet 0-9						
Disse vinduer vises:						
Telefonnummer						
1501 Ks Fast viderestilling Telefonnummer						
Nyt kømedlem						
Prioritet 0	*					
Læg på	ж					
201						
Tre receptionister (lok. 201, 202 og 207) har til opgave at besvare alle kald, men optaget, skal kaldene gå videre til første prioritet lok. 204 (204:1, hvor 1 = første og hvis vedkommende også er optaget, så videre til anden prioritet lok. 203 (20 2=anden prioritet).	når de er orioritet), 13:2, hvor					
Sådan afmelder du et medlem fra en kø:						
Skriv/udfør						
Klik på kømedlemmet og bekræft.						

Kø – fortsat					
Indtal velkomsthilsen for køen På en kø er der mulighed for at indtale forskellige hilsner, som de, der ringer, kan høre, inden de kommer til at tale med en medarbejder. Du kan indtale en velkomsthilsen for din kø, fx: "Du har ringet til (Firmanavn) – vent venligst". Denne velkomsthilsen vil så blive afspillet hver gang nogen ringer til køen – efterfulgt af pausemusik, hvis den er sat til.					
Sådan indtaler du en	velkomsthilsen fra en IP-telefon, der er tilsluttet anlægget:				
Mulighed	last *55*kompopentar (fx *55*1500)				
Vælg venligst sprog	For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.				
Vedligehold besked	For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3.				
Fra en mobiltelefon, der er tilsluttet anlægget, kan en velkomsthilsen også indtales ved at taste 55*komponentnr.					
Indtal en besked, som man vil få i røret, inden man svarer et opkald En anden funktion i forbindelse med køer, er muligheden for at indtale en besked, man vil høre hver gang, man løfter røret. Denne funktion er god, hvis virksomheden har mange forskellige køer, fx hvis man er receptionist og besvarer opkald fra 3 forskellige køer (fx butik, værksted og reception). Man vil så kunne indtale "butik" på den ene kø – så får receptionisten at vide, at opkaldet kommer fra "butik", når receptionisten løfter røret inden der forbindes til den ventende.					
Sådan indtaler du en besked, man vil få i røret, inden man besvarer et opkald:					
Muliabed Tast					
Vælg venligst sprog     For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: t					
Vedligehold besked       For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3.					



Kø – fortsat					
Indtal service/reklamebeskeder Det er muligt at indtale servicebeskeder, fx en reklame, som de, der ringer, vil høre løbende.					
Sådan indtaler du en	besked, som afspilles løbende:				
	Tast				
Mulighed	*57*komponentnr.				
Vælg venligst sprog	For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.				
Vedligehold besked	For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3.				
Annonceringsintervall	et i sekunder sættes under: Køer > Annonceringsinterval				

KOMPONENTER	Åbningstid Hvis en virkso åbningstidsko opkaldet hen, Sådan oprette	mhed har forsk mponent med d hvor man ønsk er du åbningstid	ellige åbnir disse åbnin er. der: Klik på	ngstide gstide	er i løbet r, der vir Abningstid	: af ugen, kan ker som et fil	du oprette en Iter, som kan dirigere
	Åbningstider	🖳 Åbningstider 1300				1	×
	70.460	From	То	Fro	mDay	ToDay	Comment
	7:0-16:0 mon 7:0-14:0 fri-fri	*	16-00	Klik	cher for at ti	lføje række	
	Outside	07:00	14:00	fri		fri	
	Skriv/udfør     Uddybning/eksempel       Vælg den ønskede åbningstid i felterne.     De tider, som ikke er defineret, er uden for						
	åbningstid (Outside).						).
KOMPONENTER	Valgmenu         Der er her mulighed for at opbygge en automatisk receptionistfunktion til at fordele alle kald ind i virksomheden, og dermed aflaste receptionen.         En valgmenu kan bruges til fx:         tast 1 for værksted, tast 2 for butik, tast 3 for receptionen						
	Du har muligh dirigeres hen,	ed for at sætte hvis den kalde	en udløbs nde ikke va	tid på v elger n	valgmen logen af	uen, samt væ de opsatte v	elge hvor opkaldet skal valg efter udløb af tiden.
	Sådan oprette	er du en valgme	enu: Tryk på	₿	Valgmen	u	



Valgmenu – forts	sat			
1602 ValgmenuTestTryk 1Tryk 2Tryk 3Tryk 3Tryk 4Tryk 5Tryk 6Tryk 7Tryk 7Tryk 8Tryk 9Tryk 0UdløbLydfil da		Valgmenu 1602 Navn: Tast lokalnumre: Udløb:	Test	Cancel OK
Falt	Sk	riv/udfør		I Iddybning /eksempel
Novr	No			oudybhing/eksemper
Tast lokalnumre	Sæ ska	Navn pa vaigmenu. Sæt flueben, hvis der skal være mulighed for at indtaste lokalnumre.		Kan anvendes til hoteller, hvor man skal kunne ringe til værelseslokalnumre.
Udløbstid	Sæ	et udløbstid i sekunde	er.	Hvor lang tid der må gå, inden opkaldet skal dirigeres videre, hvis den, der ringer, ikke taster et ciffer. Er udløbstiden ikke defineret, gentages beskeden igen og igen.
Lydfil da	Dra hei *58	ag and drop en lydfil rtil eller indtal lyd via 5*komponentnr.	fx	Lydfilen kan katalogiseres og indtales på flere sprog.
<b>Indtal velkomsthi</b> Du kan her indtal tast 1 for en afdel Sådan indtaler du	Isen e en ing, u en	<b>for valgmenuen</b> velkomsthilsen for d tast 2 for en anden a velkomsthilsen fra er	lin valg afdelin n IP-te	gmenu, fx: "Du har ringet til (dit firmanavn), ıg". elefon, der er tilsluttet anlægget:
		Tast		
Mulighed		*55*komponentnr.		
Vælg venligst sp	orog	For engelsk: tast 1, 1 4, for finsk: tast 5, fo	for da or nor	nsk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast rsk: tast 6.
Vedligehold bes	ked	For at lytte: tryk 1, fo	or at o	optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3

KOMPONENTER Dato	Dato Denne funktion b hvor man har lukk Sådan opretter de	ruges ved helligdage (fx jul, fe ket. Man kan selv taste datoer u en datokomponent: Tryk på	erie eller lign.) eller en periode frem i tiden, og tider ind på forhånd. Toto
	2200 Datear		Dato 2200 🛛 🗖 🗙
		Fradato	Tildato Kommentar
	13-01-2015 1	Click here to add new	v item
	Outside	> 13. January 2015 11:3	6 14. January 2015 11:36
			Godkend Fortryd
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel
	Fra dato	Dato og tidspunkt, der skal lukkes fra.	De tider, som ikke er defineret er uden for åbningstid (Outside).
	Til dato	Dato og tidspunkt, der skal være lukket til.	
	Kommentar	Kommentar til lukningen.	Så kan man holde styr på lukkedatoer, hvis der er flere.

KOMPONENTER	Fax Med faxkomponer og brødtekst blive blive sendt efter f Sådan opretter du	enten kan du sende og modtage fax via e-mail. Tekst i e-mailens emnefelt ver til en simpel faxforside. Der kan vedhæftes PDF filer (kun PDF), som vil forsiden i faxen. du en fax: Tryk på Fax <b>Fax 1201</b> <b>Fax </b>		
			Cancel OK	
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	E-mail	nail Egen e-mail, som skal Fx <u>hanshansen@mail.c</u> modtage fax. Flere e-mail adresser a semikolon.		
	Opkalds ID	Tlf. nr. på egen fax.	Fx 98765432	
	Fra Navn	Afsendernavn.	Fx Hans Hansen.	
	Fra Navn       Afsendernavn.       Fx Hans Hansen.         Kontakt dit telefonselskab for at få defineret, hvilket domæne der kan afsende fax.         Vejledning for brugere:         En virtuel fax afsendes ved at sende en e-mail til:         modtagers-faxnummer@fax.DOMÆNE.dk         Emnefeltet kan udfyldes for at holde styr på afsendte faxmeddelelser. Det udfyldte emnefelt overføres ikke til modtageren. Her vil stå "FAX from XXXXXXX (faxnummer)"         Tekstfeltet kan udfyldes som en faxforside.         Mailen kan vedhæftes en eller flere PDF filer med selve faxindholdet.         Efter afsendelse modtager du en rapport med oplysning om "SUCCESS" eller "FAILURE".         Tjek evt. mappen "Uønsket e-mail" eller "SPAM".			

KOMPONENTER	Intercom Gruppe Intercom Gruppe Iokalt i virksomhed man ringer op til d kan nu tale igenne Hvis opkaldet bes kombineres med d Hvis du afkrydser salgsafdelingen. N udenbysnumre (fa man kan nu starte Sådan opretter du	com Gruppe er en måde at bruge telefonanlægget som et intercom / samtaleanlæg t i virksomheden. Man kan lave en Intercom Gruppe med alle snom telefonerne. Når ringer op til denne gruppe, bliver røret løftet automatisk på alle snom telefoner, og du nu tale igennem til højtaleren på alle telefoner. opkaldet besvares, skiftes der til normal kommunikation, så funktionen kan også bineres med en mødetelefonservice. du afkrydser funktionen Konference opkald, kan du lave en liste med alle ansatte i fx safdelingen. Når man så ringer op til gruppen, ringer den ud til alle lokalnumre eller ibysnumre (fastnet / mobil). Dem, der svarer, bliver sat ind i telefonmøderummet, og kan nu starte sin telefonkonference – hurtigt og enkelt. un opretter du en Intercom Gruppe: Klik på Intercom Gruppe		
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Navn	Navn på gruppen. Fx salgsafdelingen.		
	Ringetone URL	Vælg ringetone.		
	Konference     Vælges, når Intercom       opkald     Gruppen skal have       mødetelefonfacilitet.			

Intercom Gruppe – fortsat		
Tilføj intercom medlemmer. Sådan tilføjer du et nyt intercom medlem.		
Skriv/udfør		
Højreklik på intercom komponenten	> Nyt intercom medlem.	
Tast telefonnummer på nyt intercom medlem.		
2300 Interc Fast viderestilling Eksempe Nyt intercom medlem No Member	Telefonnummer X Telefonnummer Fortryd Godkend	

KOMPONENTER Telefonsvarer	Telefonsvarer Telefonsvareren kan en besked uden for a Sådan opretter du en 2402	bruges som en virksomhed åbningstiden. Beskeden mo n telefonsvarer: Klik på Telefonsvarer 2402 Navn: E-mail: Slet beskeder:	ds hovedtelefonsvarer, hvor man kan lægge odtages på e-mail vedhæftet en MP3 fil. Telefonsvarer	
	Felt Sk	kriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Navn Na	avn på telefonsvareren.	Fx salgsafdelingen.	
	E-mail E- be til.	-mailadresse, som eskederne ønskes sendt	Flere e-mailadresser adskilles med semikolon.	
	Slet beskeder Sa be or de	æt flueben, hvis alle eskeder skal slettes fra mstillingssyste-met, når e er afsendt pr. mail.		
	Sådan indtaler du telefonsvarerens velkomsthilsen fra en IP-telefon, de anlægget:			
		Tast		
	Mulighed	*55*komponentnr.         st sprog       For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.         besked       For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3.		
	Vælg venligst sprog			
	Vedligehold besked			

KOMPONENTER	Besked Beskedkomponent der ikke kan lægge Sådan opretter du 1602 Besked Lydfil da	en har samme funktion som en telef es beskeder af dem, der ringer. en besked: Klik på Eesked Besked 1602 Navn: Tast lokalnumre: Udløbstid:	onsvarer - dog med den forskel, at
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel
	Navn	Navn på beskedkomponenten.	Fx "Lukket".
	Tast lokalnumre		
	Udløbstid	Disse felter bruges ikke.	
	Sådan indtaler du l	beskeden fra en IP-telefon, der er til	sluttet anlægget:
		Tast	
	Mulighed	*55*komponentnr.	
	Vælg venligst spro	og For engelsk: tast 1, for dansk: tas 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast	t 2, for tysk: tast 3, for svensk: tast 6.
	Vedligehold beske	ed For at lytte: tryk 1, for at optage:	tryk 2, og for at slette: tryk 3.



KOMPONENTER	Konferencerum         Du har mulighed for at ormed hver sit konferencer         konferencerummet værd         Vælger du at oprette et komme direkte ind i sam have flere samtidige kon         Vælger du muligheden frykket kodeord, blive b det rette konferencerum         Sådan opretter du et konferencerum         1401	oprette ét fast konferencerum eller enummer. For at kunne deltage via e forbundet til en telefonlinje. fast konferencerum, vil deltagerne nme konferencerum hver gang. Du nferencer. for flere samtidige konferencerum, edt om at trykke et aftalt konferencerum, edt om at trykke et aftalt konferencerum, onferencerum: Klik på Konferen Konferencerum 1401 leord: t konferencerum:	flere samtidige konferencerum et eksternt opkald, skal , efter at have trykket kodeord, fjerner derved muligheden for at vil deltagerne efter at have cenummer for at blive sendt til		
	Felt     Skriv/udfør				
	Kadaard Kadaard til kanfaranaan Cikal antwaa til daltaar				
	Rodeord II konierencen. Skarop				
		Sæt flueben, hvis du vil bruge det samme og eneste konferencerum hver gang.	konferencenummer oplyses til deltagerne.		



KOMPONENTER	DISA Med DISA (Direct Inward System Access) kan en person, der ringer ind fra telefoner udenfor get, opnå en "intern" klartone. Dette kan bruges i kombinationen med andre komponenter – fx hvis man vil sætte en Callback funktion op. Hvis kodeord feltet er tomt, vil DISA forespørgslen give klartone uden først at kræve et kodeord. Naturligvis bør dette normalt kun ske, hvis brugerens identitet allerede er blevet bevist, fx ved at sætte et indkommende filter op – så DISA nummeret kun kan tilringes af godkendte telefoner. Sådan opretter du en DISA: Tryk på DISA 1000 DISA 1000 DISA 1000 CISA
	Skriv/udfør Indtast evt. kodeord.

KOMPONENTER	Indgående f Indgående fi Indgående fi fx en DISA. Der er flere f velkomsthilse på baggrund velkomsthilse Man kan fx o gang kunder omstillingssy Sådan opret 1800 Indg. f Passer ikk Passer	ilter Itre bruges til at sortere forskellige ting, som ma en og en udenlandsk ve d af A-nummeret. Det vi en og alle udenlandske også filtrere en enkelt ku n ringer ind. Muligheder rstem, er mange. ter du et indgående filt ilter ilter Vis navn:	e kald, som man ønsker at sende til en specifik lokation, n kan bruge filtre til. Fx kan man lave en dansk elkomsthilsen og så sortere alle indkomne kald l sige, at alle danske numre sendes til den danske numre sendes til den engelske velkomsthilsen. unde fra og sende kunden direkte til bogholderiet, hver me for, hvordan man kan dirigere opkaldene ind til sit er: Klik på	
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Filter	De numre, som filteret skal sortere efter.	Eks.: Hvis danske numre skal dirigeres hen til en dansk valgmenu, udfyldes feltet således: "_XXXXXXX" (bemærk underscore foran det 8-cifrede nummer). Eks.: Hvis tyske numre skal dirigeres hen til en tysk valgmenu, udfyldes feltet således: "_OO49." (bemærk underscore før og punktum efter cifrene) Eks.: Et telefonnummer, der skal dirigeres direkte til bogholderiet.	
	NavnNavn, som ønskesNår nummeret, der ringer ind, matcher det devist i displayet påfilter.telefonen.			



AVANCEREDE KOMPONENTER	Hent telefonnummer Hent telefonnummer er en funktion, der bruges til at "hente nummeret" fra den, der ringer ind, og modtage dette nummer i en e-mail. Funktionen kan bruges, når man vil give, den der ringer ind, mulighed for at blive ringet op. Komponenten vil på baggrund af vis-nummer oplysningerne sende nummeret i en mail med besked om, at man skal ringe dette nummer op. Sådan opretter du komponenten Hent telefonnummer: Klik på Ment telefonnummer 1701 Hent F-mail: Cancel OK			
	Felt	Skriv/udfør	]	
	E-mail	E-mailadresse, som beskeden	ønskes sendt til.	
AVANCEREDE KOMPONENTER	Kø tilbagekald Komponenten muliggør, a stedet for at vente. Denn Sådan opretter du kompo 3200 Kø Opkald	at en person, der venter i en kø, k e person bevarer sin plads i køen onenten Kø tilbagekald: Klik på	an vælge at blive ringet op i Kø tilbagekald	
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Navn	Evt. navn på komponenten.	Eks.: "Support callback".	



AVANCEREDE KOMPONENTER	<b>Opkaldsløsning</b> Komponenten Opkaldsløsning (call-back eller tilbagekald) kan automatisk lægge på og ringe tilbage til A-nummeret. Komponenten kan ikke stå alene, men arbejder altid sammen med andre komponenter.			
Opkaldsløsning	<ul> <li>Hvis du fx befinder dig i udlandet, kan du ringe til din virksomheds PBX, som ved hjælp af en opkaldsløsning og et lokalnr. automatisk ringer tilbage til dig og derved vender opkaldet således, at der takseres "hjemmefra". Derved kan der evt. opnås en besparelse alt efter, hvor man befinder sig i udlandet.</li> <li>Din mobiltelefon kan fx sættes op til at lave et opkald til din virksomheds PBX, som lægger røret på. Kort efter modtager du et kald retur med en klartone (fra en DISA), og du kan nu lave et opkald til fx udlandet til virksomhedens lave IP-takst i stedet for mobiltakst</li> </ul>			
	Sådan opretter du komponenten Opkaldsløsning: Klik på Opkaldsløsning 1100 Call Extension Cancel OK			

AVANCEREDE KOMPONENTER	Sig et nummer Sig et nummer kom kombination med a et lægehus, hvor p videre til Sig et nur følgende CPR:" og Sådan opretter du	nponenten kan læse indtastede tal op. Kom andre komponenter. Et eksempel kunne vær patienten skal taste sit CPR nummer ind før s mmer komponenten, hvor en indtaling bliver så bliver CPR nummeret læst op. komponenten Sig et nummer: Klik p å	ponenten bruges i re en patient, der ringer ind til samtalen. Derefter går kaldet r afspillet, fx "Du har indtastet Sig et nummer
		Cancel	OK
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel
	Navn	Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.	
	Say Digits	Sæt flueben, hvis det indtastede nummer skal læses højt som enkelttal i telefonen.	
	ContentHolder	Den variabel, som skal læses højt af komponenten.	Fx: \${CPR}
	Man kan tilføje en tallet læses op. De	lydfil til komponenten Sig et nummer, så der tte gøres fra en IP telefon, der er tilsluttet a	r kommer en lydfil tekst inden nlægget:
		Tast	
	Mulighed	*55*komponentnr.	
	Vælg venligst spro	og For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.	tysk: tast 3, for svensk: tast
	Vedligehold besk	ed For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2,	og for at slette: tryk 3.

AVANCEREDE KOMPONENTER	Indtast et tal Indtast et tal bruges, når den, der ringer, skal taste tal ind i systemet. Komponenten bruges til at aflevere de indtastede tal til en anden komponent.			
Real Indtast et tal	Fx vil et lægehus lave opslag i sit s Sådan opretter de	x vil et lægehus have kunden til at taste et CPR nummer ind, som lægen kan bruge t ive opslag i sit system med. ådan opretter du komponenten Indtast et tal: Klik på Indtast et tal		
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Navn	Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.		
	ContentHolder	Definér en variabel, som de indtastede tal skal gemmes i.	Fx: CPR.	
AVANCEREDE KOMPONENTER URL kald	URL kald URL kald kompon eller til en webside fra brugeren via ta URL kaldet. Flere valideringer under systemet opføre s URL kald kan anve ringer. Nogle eksempler: • Registrering a • Registrering a • Registrering a • Bestilling af m • Registrering a • Ordrestatus f • Betalingsstatu • Status for ver Funktionen kan og (kundenummer, al opkaldet, allerede Sådan opretter du	enten kan fx sende oplysning e. Før der laves et URL kald til astetryk på telefonen. De indt URL kald kan sættes i serie og rvejs. Afhængig af den streng sig forskelligt. endes til fx selvbetjening, regis af start eller slut for arbejdstid af indgående opkald til statisti nateriale ud fra fx telefon- elle af målerstand / selvaflæsning or bestilling us for en ordre nteliste gså benyttes til at få yderliger connementsnummer, CPR-nu har nogle informationer ved u komponenten URL kald: Klik URL kald 2700 Navn: URL: ContentHolder:	er ind i et CMS system, i en database et system eller en webside, indlæses tal astede tal medsendes som parameter i g udgøre en streng af indtastninger med som systemet/websiden returnerer, kan strering eller indrapportering fra den, der k er kundenummer af vand, el, gas mv e informationer om den, der ringer mmer), så medarbejderen, som tager opkaldets start. på	
---------------------------------------	--	---	--	
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Navn	Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.		
	URL	Den URL, som skal kaldes i forbindelse med afvikling af funktionen.	Fx til tjek af CPR nummers tværsum: http://(domæne).dk/ cpr.aspx?cpr=12345678	
	Content Holder	Definér en variabel, som skal indeholde information fra URL'en til komponenten.	Fx: CPRVALID	



Variabel	Beskrivelse
\${CALLERID(num)}	A-nummer.
\${CALLERID(name)}	A-navn (hvis opslag har væ
\${EPOCH}	UNIX tid.
\${CALLERID(rdnis)}	Nummeret som der oprind til. Ved fx. en viderestilling.
\${CDR(start)}	Dato og tidspunkt på hvor startede. Fx 2018-08-29 1
\${RAND(a,b)}	Returnerer et tilfældigt ta og "b".
\${BemployeeName}	Navnet på den mobil der
\${CALLERID(dnid)}	Nummeret som der blev
\${QUEUE_MEMBER_LIST(15XX_XXXX)	Returnerer en streng med der er i køen. Fx. 1500. XX med kundenummer.
\${MATH(a+b,i)}	Returnerer værdien af «a tegn kan bruges: +,-,/,*,%
\${DB(MovingHolidays/XXXXX)}	Returnerer UNIX tiden for for det indeværende år. N Ascension, Easter, GreatF Pentcost.
\${DB(switches/30XX_XXXX)}	Returnerer status på en s XXXXX erstattes med kun
\${DEVICE_STATE(SIP/XXX_XXXX)}	Returnerer status på en S 202. XXXXX erstattes med
\${LEN(a)}	Returnerer længden på v

AVANCEREDE KOMPONENTER	Valg Valgfunktionen bru funktioner. Funktio Der er muligt at in introduktion af val	uges til at give kunden muligheden for at vælge r onen kan også bruges, hvis systemet skal validere Idtale 3 forskellige lydfiler på Valg komponenten. Ig, en anden lydfil for et positivt valg og en tredje	nellem flere forskellige e fx et URL kald. Typisk en lydfil for lydfil for et negativt valg.	
	Sådan opretter du	u komponenten Valg: Klik på 🔯 Valg	_	
	2800 Valg ja nej	Valg 2800 Navn: Value: ContentHolder: Cancel	OK	
	Felt Navn	Skriv/udfør Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.	Uddybning/eksempel	
	Value	Den værdi, der bekræfter valget.	Fx "OK"	
	ContentHolder	Den variabel, som komponenten skal agere på.	Fx \${CPRVALID}	
	Sådan indtaler du	en lydfil for introduktion af valg:		
		Tast		
	Mulighed	*55*komponentnr.		
	Vælg venligst spr	rog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.	tast 3, for svensk: tast	
	Vedligehold besk	Ked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og fo	or at slette: tryk 3.	
	Sådan indtaler du	den anden lydfil for et positivt valg:		
		Tast		
	Mulighed	*56*komponentnr.		
	Vælg venligst spr	rog For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.	tast 3, for svensk: tast	
	Vedligehold besk	For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og for at slette: tryk 3.		
	Sådan indtaler du	en tredje lydfil for et negativt valg:		
	Multahad	Tast		
		*57*komponentnr.		
	Vælg venligst spr	rog   For engelsk: tast 1, for dansk: tast 2, for tysk: 4, for finsk: tast 5, for norsk: tast 6.	tast 3, for svensk: tast	
	Vedligehold besk	ked For at lytte: tryk 1, for at optage: tryk 2, og fo	or at slette: tryk 3.	

 $\rightarrow$  norlys.dk/erhverv



AVANCEREDE KOMPONENTER Sæt variabel	Sæt variabel         Sæt variabel bruges til at definere hvilke variabler, man gerne vil have ud af systemet.         Komponenten kan fx bruges imellem et indgående filter, som filtrerer indkommende         telefonnumre for sprog – og en kø/valgmenu, hvor der er mulighed for at indtale besked på         flere sprog.         Sådan opretter du komponenten Sæt variabel: Klik på			
	Felt	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel	
	Navn			
	Value	Den variable værdi (fx sprog eller CPR), som skal formidles videre.	Eks. 1: en Eks. 2: \${CPR}	
	ContentHolder	Den variabel, hvor værdien (fx sprog eller CPR ) skal placeres i.	Eks. 1: CHANNEL(language) Eks. 2: CALLERID(num)	



AVANCEREDE KOMPONENTER	Afbryder Funktionen kan b frokostpause, ude funktionstast på e alle, der ringer in igen. Ben 2 skal gå til e Sådan opretter d	yder tionen kan bruges til mange forskellige ting. Fx: En virksomhed, som ønsker 20 min. stpause, uden at telefonerne ringer. Timeren starter fra den bliver aktiveret - evt. via en ionstast på en telefon. Så aktiveres "ben 2" og telefonanlægget "lukker" i 20 min, hvor der ringer ind, får en "frokost besked". Efter de 20 min. begynder telefonerne at ringe 2 skal gå til en ønsket komponent, fx "Besked" eller "Telefonsvarer". an opretter du komponenten Afbryder: Klik på				
	3001 Afbrydere	Afbrydere 3001 X Navn: Timer: TimerMinutes: Cancel OK				
	Felt	Skriv/udfør				
	Navn	Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.				
	Timer	Sæt flueben, hvis timerfunktion ønskes. Sættes timeren ikke, skal afbryderen deaktiveret manuelt.				
	TimerMinutes	Antal minutter, som "afbrydelsen" skal vare.				

#### CVR 36 40 35 27 → norlys.dk/erhverv



AVANCEREDE KOMPONENTER	Kalender Med denne kompon lukke ved alle helligd Sådan opretter du k	ent kan du med en ka dage og ferier i løbet a omponenten Kalender	lender, fx af året. r: Klik på	Outlook, sætte tel	efonanlægget til at
	1900 Kalender Optaget Ledig Lydfil da	Kalender 1900 Navn: type: URL: Brugernavn: Kodeord:	test ical URL Brugerna Kodeord	ivn Cancel	× V
	Felt	Skriv/udfør	onkondo	Uddybning/ekser	mpel
	Navn	komponentens funkt	enkende tion.		
	Туре	Du kan vælge mellen kalender filformater: ical exchange og andre	n flere	Filformatet afhær pågældende kale filformatet: exchar	nger af den Inder, fx har Outlook nge.
	URL	URL'en til kalenderer	າ.		
	Brugernavn	Vælg evt. et brugern	avn.	Vælges ved en ikl	ke offentlig kalender.
	Kodeord	Vælg evt. et kodeoro	ł.		
	1900 Kalender	Felt		Uddvbning/ekser	mpel
		Optaget		Feltet kan forbing	les til fx en besked.
	Optaget Ledig	Ledig		Feltet kan fx forbi velkomstkø.	indes til en
	Lydfil da	Lydfil da		Drag and drop en indtal lyd via fx *5	n lydfil hertil eller 55*komponentnr.



AVANCEREDE KOMPONENTER	Ventemusik Ventemusik kan sa og dette vil blive s ikke være forbund Med komponenter linje. Det gør du ve (fx fra skriveborde Sådan opretter du 2000	ettes for hele firmaet ved at sætte flueben i "DefaultMOH" i komponenten, tandardventemusik for firmaets indgående opkald. Komponenten behøver et til andre komponenter. In Ventemusik kan du også lave individuel ventemusik for hver indgående ed at indsætte komponenten i opkaldsflowet og drag/droppe en mp3 fil t) på komponenten og trykke Ctrl+s for at gemme. I komponenten Ventemusik: Klik på Ventemusik
	Felt	Skriv/udfør
	Navn	Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.
	DefaultMOH	Sæt flueben for at sætte ventemusik for hele firmaet.

AVANCEREDE KOMPONENTER	Ringetone Med komponenter Sådan opretter du 3101 Ringtones 3101 Lokalnummer	In kan du oprette individuelle ringetoner for fx indgående telefonlinjer. u komponenten Ringetone: Klik på Ringetone Ringtones 3101 Navn: Navn Ringetone URL: http://config.ipnordic.dk/sounds/doorbell.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/blipblipblob.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/kel_ring01.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/tel_ring01.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/tel_ring02.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/tel_ring03.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/tel_ring04.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/melody1.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/melody1.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/melody3.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/melody3.wav http://config.ipnordic.dk/sounds/melody3.wav
	Felt	Skriv/udfør
	Navn	Et navn, så du kan genkende ringetonen.
	Ringetone URL	Vælg ringetone.







<ul> <li>Avancerede komponenter</li> <li>Udg. filter</li> </ul>	Udgående Filter Under faneblad Komponenter > Avancerede komponenter > Udg. Filter kan du filtrere, hvilket nummer der skal vises ved udgående opkald.				
	<ul> <li>New LCR</li> <li>Apply</li> <li>Lokalnummer</li> <li>Sorteringsorden</li> <li>Filter</li> <li>DDI</li> <li>Fjern cifre</li> <li>Sæt foran</li> <li>Opkalds ID</li> <li>HiddenNumber</li> <li>OverwritePAlwithCID</li> <li>Kommentar</li> <li>MatchTrunkNameBy</li> </ul>	_ = × ose 0 1 _*1X. 2 2	<ul> <li>"O" = standardfiltergruppe for alle lokalnumre. Der kan laves filter-grupper for specifikke lokalnumre</li> <li>Rækkefølgen af filtre i filtergruppe</li> <li>"_*1" = Opkald via filter nr. 1</li> <li>"X." = Et telefonnummer</li> <li>DDI = Normalvisningsnummer</li> <li>2 cifre fjernes ved opkald (fx *1)</li> <li>Fx udlandsprefix kan sættes foran.</li> <li>Det nummer, der vises</li> <li>Ringer ud med hemmeligt nummer</li> <li>Altid flueben, så alle operatører tvinges til at vise ny Opkalds ID</li> <li>Skriv et navn på filteret</li> <li>Anvendes normalt ikke</li> </ul>		

😵 Avancerede komponenter 🕨	Indgående Filter Med Indgående filter kan du filtrere et indgående forudprogrammeret nummer, så det				
Indg. filter	dirigeres til speciel komponent ( <mark>Gå til lokalnummer</mark> ). Øvrige numre, dirigeres normalt ( <mark>Fejl lokalnummer</mark> ).				
	New ICR	Nummerserie er 18xx			
	Apply Close	Indtast telefonnummer, som skal filtreres			
	Lokalnummer 1800	Vælg evt. sprog			
	Filter _+35315437070	Skriv navn på komponenten			
	Sprog  Vis navn Fake nr. Irland	Hvis nummer identisk, skal det dirigeres til fx fax 1200			
	Gå til lokalnummer 1200 Fejl lokalnummer 1500	Hvis nummer ikke identisk, skal det fx dirigeres til kø 1500			
Avancerede komponenter >	Kalender Komponenten kan dirigere et opkald afhængig optaget.	af, om kalenderen er ledig eller			
	22 New Calendars _ 🗆 🗙	Nummerserie er 19xx			
	🖌 🗙	Skriv navn på komponenten			
	Apply Close	Eksempler på typer: Ical, holiday, DE, NL, NO, Se			
	Navn Type	URL Adresse til en specifik kalender			
		Evt. krav for kalenderen			
	Brugernavn	Evt. krav for kalenderen			
	Kodeord	Dirigering ved ledig kalender			
	FreeExtension Lokalnummer v/opt	Dirigering ved optaget kalender			
Avancerede komponenter      ►	Ventemusik Komponenten kan bruges til at definere forske	llig ventemusik i fx en valgmenu.			
🗾 Ventemusik		Komponentens nummerserie er 20xx			
	Apply Close	Skriv navn på komponenten			
	Navn	Default musik ved Musik On Hold			
	DefaultMOH  Gå til lokalnummer	Dirigering til næste komponent			

Avancerede komponenter 🕨	<b>Ringtones</b> Komponenten kan bruges til at definere forskellige ringetoner.			
₩ Ringtones	New Ringtones _	Nummerserie er 31xx Skriv navn på komponenten		
Avancerede komponenter ►	Sound Files	Dirigering til næste komponent		
Sound Files	Komponenten viser en oversigt over lydfiler i	firmaet.		
	ISO         da           1500         da           1501         da           1501         57           1502         da           1502         da           1503         da	SubID kan være 55, 56, 57. Sproget er i dette tilfælde dansk.		
Avancerede komponenter >	Hardware Config Komponenten beskrives ikke.			

😵 Avancerede komponenter 🕨	Routers Komponenten indeh	older oplysninger om op	osætning af rou	itere, som er solgt til en
- Routers	kunde.		0	
	MAC adresse	Dette er ikke en gyldig N	/IAC-adresse!	Når MAC adressen er indtastet, opdateres
	Beskrivelse	Beskrivelse skal udfylde:	51	routerens opsætning automatisk én gang i døgnet. I en fejlretnings- situation kan
	Туре			oplysningerne evt. bruges til at indkredse
	IP-Addess			fejlen.
	Rosversion			
	Uptime			
	Up since			
	CPU Load			
	NAT			
	Dato			
	Last configet			
	Last conf success			
	Last chekin			
Avancerede komponenter	<b>Køtilbagekald</b> Kunden kan trykke 1	for at blive ringet op, nå	r det er kunder	ns tur i en kø.
Kø tilbagekald	New QueueCall	Back _ 🗆 🗙	Nummerserie	ə er 32xx
	$\checkmark$	×	Skriv navn p	å komponenten
	Apply	Close	Fx CallBack	
	Lokalnummer	3200	0, 1,2,3,4, hvc	or 4 er højest
	Vis navn		Max tid, før (	CallBack droppes
	QueuePriority		Fx 2 eller 3 f	orsøg, før CallBack
	Ventetid Retries		Evt. en e-ma	il, hver gang der er et
	E-mail		Telefonnr. de	er vises ved CallBack
	Opkalds ID		Kunden kan	oplyse, hvilket nr. der
	SayNumber		Evt kø, hvor	alle tilbagekald skal
	Kønummer		placeres	

	Hent Telefonnummer Komponenten bruges til at "hente nummeret" fra den, der ringer ind.						
? Hent telefonnummer	New GetPhone _ 🗆 🗙	Nummerserie er 17xx					
	Apply Close	Skriv navn på komponenten					
	Lokalnummer 1702 Navn	E-mailadresse på den, der agerer på det hentede telefonnummer					
	E-mail	Kunden kan oplyse, hvilket nr. der ønskes at blive ringet op på					
	OptionalText	Evt. tekst, der skal stå i e-mailen					
💝 Avancerede komponenter 🕨	Whitelist outgoing numbers Komponenten kan bruges til at åbne for num	re eller landekoder. som normalt er					
🖉 Whitelist outgoing numbers	spærret, fx pga. højtaksering.						
	New NumberOutgoingWhitelisted _	Her indtastes et fuldt nummer eller blot en landekode					
	Apply Close	Sæt flueben ved fuldt nummer					
	Nummer isFullNumber 🗹	Skriv evt. kommentar					
	Kommentar						
Avancerede komponenter	Blacklist outgoing numbers Komponenten kan bruges til at sortliste udgå	àende numre, fx pga. højtaksering.					
	New NumberOutgoingWhitelisted _ = ×	Her indtastes et fuldt nummer eller blot en landekode					
	Apply Close	Sæt flueben ved fuldt nummer					
	Nummer isFullNumber Kommentar	Skriv evt. kommentar					
😵 Avancerede komponenter 🕨	Blacklist incoming numbers	en der ikke andres et medtere enkeld fra					
Resultst incoming numbers	Komponenten bruges til at sortliste numre, so	om der ikke ønskes at modtage opkald fra.					
W blacklist incoming numbers	🛞 New NumberIncomingBlacklisted 🔔 🗖 🗙	Indtast nummeret, der skal blacklistes					
	Apply Close	Signalér overbelastning					
	Nummer	Vær optaget					
	doCongestion doBusy	Læg på					
	doHangup	Dirigér evt. hen til et komponentnummer					

😵 Avancerede komponenter 🕨	Møde Du har mulighed for at oprette ét fast konferencerum eller flere samtidige						
💑 Møde	konferencerum med hver sit konferencenummer.						
	New MeetMe _ 🗆 🗙	Nummerserie er 14xx					
	<ul><li>✓</li><li>×</li></ul>	Evt. kodeord til møderummet					
	Apply Close	Telefonlinje, som konferencerummet skal forbindes med					
	Kodeord Gå til nummer v/#	Sæt flueben, hvis det samme møderum skal bruges hver gang					
	Fast konferencerum	Evt. nummer til fast rum					
	Fast rum nummer     DisableUserCount	Slå evt. oplysning om antal mødedeltagere fra					
<ul> <li>Avancerede komponenter</li> <li>Opkaldsløsning</li> </ul>	<b>Opkaldsløsning</b> Komponenten Opkaldsløsning (CallBack eller og ringe tilbage til A-nummeret. Komponente sammen med andre komponenter – fx en DIS	tilbagekald) kan automatisk lægge på n kan ikke stå alene, men arbejder altid A.					
	🌮 New CallBack 💷 📼 🗙	Nummerserie er 11xx					
	Apply Close	Ring som regel til en DISA komponent					
	Lokalnummer 1100	Evt. brug af et udgående filter					
	Ring lokalnummer	Sæt evt. et udlandsprefix foran					
	Sæt foran	Beskrives ikke					
	Fast tilbagekaldsnu Sprog	Muligheder for valg af sprog					
<ul> <li>♦ Avancerede komponenter ►</li> <li>C DISA</li> </ul>	DISA Med DISA (Direct Inward System Access) kan telefoner udenfor omstillingssystemet, opnå e kombinationen med andre komponenter – fx op.	en person, der ringer ind fra en "intern" klartone. Dette kan bruges i hvis man vil sætte en Callback funktion					
	Cedit DISA _ = X	Nummerserie er 10xx					
	Apply Close	Evt. kodeord					
	Lokalnummer 1000	Evt. udgående filtergruppe					
	Kodeord 123 LCR indgang 4 👻	Hvis fx filtergruppe 4 bruges					
	Sæt foran *4 Sprog *	Muligheder for valg af sprog					

Avancerede komponenter	PostalCodeExtensions Komponenten er oprindeligt udviklet til, at dirigere kaldet af afhængig af indtastet postnummer, fx Hjemis. Komponenten kan også bruges til andre formål.						
	Postnummer	6200	Fuldt postnummer eller dele heraf, fx				
	Lokalnummer	123	Telefonnummer eller komponent- nummer, som kaldet skal dirigeres til				
Avancerede komponenter      ▶	Employee recording gro For at optage samtaler sl	<b>pups</b> kal du oprette en Em	ployee recording group.				
Employee recording groups	Edit EmployeeRecordingH	lourGroups _	Tryk Ctrl + n Skriv navn på Employee RecordingHourgroup				
Avancerede komponenter   Employee recording schema	Employee recording sch Efter at en Employee rec optagelsestidsrum i dette	nema ording group er opre e skema.	ettet, skal der defineres				
	Edit EmployeeRecordingH Apply Close EmployeeRecording 24/7 Fra dag mon Fra time Fra minuttal Idag sun Til Time Til minuttal	lours _ E X	Tryk Ctrl + n Vælg en Employee RecordingHourgroupID Udfyld dag, time og minut tal for tidsrummet, hvor optagelse kan ske				
Avancerede komponenter	Employee recording cor Herefter skal du vælge d	<b>nbinations</b> e medarbejdere, hvis	s samtaler der skal optages.				
combinations	Edit EmployeeRecordingH	lourCombina'_ = X	Tryk Ctrl + n Vælg en Employee RecordingHourgroupID Vælg en medarbejder				

Vancerede komponenter V Hotdesk Phones	Hotdesk Phones Alle telefoner, som skal bruges til Hotdesking, skal være tilføjet i tabellen Hotdesk Phones med telefontype/model, MAC adresse samt en kort beskrivelse telefonens fysiske placering.						
	PhoneTypeID			•	Vælg	telefontyp	e
	Mac Placement				Skriv I	MAC adres	SS
					Kort b placer	eskrivelse ing	telefonens fysiske
Avancerede komponenter > Hotdesk Online	Hotdesk Online Her finder du en tabel over alle online brugere af Hotdesking. Du kan se brugerens lokalnummer, navn, MAC på telefon der er i brug, telefontype og den fysiske placering.						
	Hotdesk On	ine 🗵					
	Lokalnumme	r N	lavn		Mac	Telefontype	Placement
	208	Thomas Weh	meyer	0004	137937fa	Snom D745	Thomas W. bord
	211	Jeanette Villa	adsen	0004	13851a14	Snom D345	Thomas W. bord
	212	Stine Strandg	gaard	0004	137876b8	Snom D725	Mette Steinbecks's bord
	217 Linda Schmid		It-Marcusser	n 0004	1378b1e0	Snom D725	Lina bord
	219	219 Dennis Peters		0004	1378b222	Snom D725	Dennis bord
	225	Carsten Henz	e	0004	138b5879	Snom D725	Carsten H. hjemme
	229	Ole Holsting	Næsborg	0004	1378dcd6	Snom D725	Ole N Bord
	230	Maj-Britt Loc	k	0004	1378b1da	Snom D725	Majbritt bord
Avancerede komponenter > Hotdesk Log	Hotdesk Log Her finder du en tabel over alle login og logud af Hotdesk brugere. Hvis en bruger har glemt at logge ud, før vedkommende logger ind på en anden telefon, bliver der skrevet en linje i loggen om, at brugeren automatisk er blevet logget ud.						
	Hotdesk Log 🗵						
	Lokalnummer	Navn	Mac	Telefontype	Placement		Besked
	211 Jean	tte Villadsen Strandgaard	000413851a14 0004137876b8	Snom D345	Thomas W. bo	User logged ou	t from 194.239.23.138
	253 Tobi	is Vagner Nielsen	000413787568	Snom D725	Tobias Bord	User logged in t	from 194.239.23.138
	241 Mett	Steinbeck	00041378b21c	Snom D725	Stine's bord	User logged in	from 194.239.23.138
	241 Mett	e Steinbeck	0004137876b8	Snom D725	Mette Steinbe	Automatic logo	ut, User logged in on another phone
	212 Stine 253 Tobi	stranggaarg Is Vagner Nielsen	000413780210	Snom D725 Snom D725	Tobias Bord	User logged ou	t from 194,239,23,138
	236 Dani	l Feldthaus Christ	00041378767d	Snom D725	Daniel Bord	User logged in	from 194.239.23.138
	260 Jako	Haahr Friis	00041378b2e1	Snom D725	Jakob bord	User logged in f	from 194.239.23.138
	226 Perni	lle Holm	0004137876c8	Snom D725	Maria bord	User logged in t	from 194.239.23.138
	226 Perni 295 Kristi	an Svarrer Pøhl	0004137895b2 0004138b0472	Snom D725	Dannie's bord	Automatic logo	to from 194.239.23.138
	270 Mort	en Nikolaisen	00041378h352	Snom D725	Morten N hord	User logged in t	from 194239 23 138





Programmeringkomponenter	Indtast tal		
📼 Indtast tal	Komponenten bruge bruges til at aflevere	s, når den, der ringer, sk de indtastede tal til en a	al taste tal ind i systemet. Komponenten anden komponent.
	Edit Readnumbers	_ = X	
	Lokalnummer	2607	Nummerserie er 26xx
	Navn	Postnummer	Skriv navn
	ContentHolder	postnr	Vælg ContentHolder
	Gå til lokalnummer	2822	Komponenten, som kaldet skal gå videre til
	Udløb		Udløb i sek. ved manglende indtastning
<ul> <li>Programmeringkomponenter</li> <li>Sig tal</li> </ul>	<b>Sig tal</b> Komponenten kan læ	ese indtastede tal op.	
	Edit SayNumbers		
			Nummerserie er 25xx
	Lokalnummer	2505	Skriv navn på komponenten
	Navn	Sig nummer	Sig enkelt tal: "1.2" - i stedet for "toly"
	SayDigits		ContentHolder, hvor nummeret skal læses
	ContentHolder	\${nummer}	fra
	Gå til lokalnummer	1688	Komponenten, som kaldet skal gå videre til



Programmeringkomponenter	URL Kald					
🥵 URL kald	Komponenten kan fx sende oplysninger ind i webside. URL kald kan fx anvendes til selvbet den, der ringer.	et CMS system, i en database eller til en jening, registrering eller indrapportering fra				
	Edit URLCalls     _     X       Apply     X     Close       Lokalnummer     2705       Navn     Tjek Postnummer       URL	Nummerserie er 27xx Skriv navn på komponenten				
	http://api.DOMÆNE.dk/PostalCode ExtensionAPI/Service.svc/Company/ 1099/PostalCode/S{postnr}	Eksempel på URL, som komponenten skal spørge mod				
	ContentHolder postnrretur	ContenHolder, som svaret skal placeres i				
	Gå til lokalnummer 2821	Komponenten, som kaldet skal gå videre til				
<ul> <li>Programmeringkomponenter</li> <li>Valg</li> </ul>	Valg Valgfunktionen bruges oftest til at validere om kunden mulighed for at vælge mellem flere fo	n noget passer eller ikke passer og at give orskellige funktioner.				
<ul> <li>Programmeringkomponenter</li> <li>(x)= Sæt variabel</li> </ul>	Sæt variabel Komponenten kan bruges til at definere hvilke systemet. Komponenten kan fx bruges imeller indkommende telefonnumre for sprog – og er indtale besked på flere sprog.	e variabler, man gerne vil have ud af n et indgående filter, som filtrerer n kø/valgmenu, hvor der er mulighed for at				
Programmeringkomponenter  Main Afbrydere	Afbrydere Funktionen kan bruges til mange forskellige ting. Eksempel: En virksomhed, som ønsker 20 min. frokostpause, uden at telefonerne ringer. Timeren starter fra den bliver aktiveret – evt. via en funktionstast på en telefon. Så aktiveres "ben 2" og telefonanlægget "lukker" i 20 min, hvor alle, der ringer ind, får en "frokost besked". Efter de 20 min. begynder telefonerne at ringe igen.					
<ul> <li>Historik</li> <li>Telefonlinje Historik</li> </ul>	Historik Viser en telefonlinjes historik hos telefonselsk	ab siden oprettelsen.				

S Funktionstaster	Funktionstaster Her kan du programmere telefonen, herunc	er funktioner	r på trykknapperne.	
	Phone III Function Keys Language Dansk  V	Language: Vælg sprog	g	
	Time Zone	Vælg en anden tidszone		
	Ringer6 V	Ringer: Væ	lg mellem 10 ringetoner	
	Time as 24 Hour Format	times visnir	ning på telefon	
	Call Waiting	Call Waiting: Banke på		
	Show Missed Calls	Show Missed Calls: Vis ubesvarede opkald		
	Snom snom710 Ext. 200	_ = X	Nummer og Navn på funktionstast indtastes	
	Very Telefon III Function	Keys	Eksporter for at lave en label til telefonen	
	1 Nummer Navn	-	Udfyld automatisk med de numre, der er i firmaet	
	3 Nummer Navn		Ryd sammen med Erase empty Keys rydder alt	
	4 Nummer Navn 5 Nummer Navn		Auto Fill Names, når du har indtastet numrene	
	Eksporter Udfyld Ryd Auto Fill Names Fort	ryd Godke ase empty keys	Copy from: Kopier fra en anden telefon i firmaet	

#### CVR 36 40 35 27 → norlys.dk/erhverv

<b>Lokalnumre</b> Du skal oprette	et lokalnummer for hv	er fastnettelefon.
Startisto	11.09.2011	Dato for fakturering
Intrainmenter	1145-014	l okalnummer på telefonens displav
line		Navn der vises på telefonens display
Factoria	751-110-0777-02-071-	Kode til sin konto der genereres bag
Libert	(DISING OF MILES	Fyt ekstern udbyder af en sin konto
		Brugerens e-mail adresse
E-mail		Brugerens navn
theter		Mobil udfyldes kun ved softphone
MODE	1000	Dirigering of opkald ved ikke til stede
And the second second	2200	Dirigering af opkald ved optaget
Lokamummer oopt.	1200	Dirigering of opkald ved Optaget
Concernationer workp	Fastaat bounar	Status vedrører fakturering
Silans	rastriet bruger	Tillad anden telefon at ringe comtidia
Tilled dual kald	-	
Opkalds ID	89101214	
Mediem afopkaldug.	kundecenter	Opkaldsgruppemedlemsskab
Kan indbække opkal.	kundecenter	Kan trække samtaler fra opkaldsgruppe
Kontonummer		Faktura kontonummer
Tubel	N N	NetworkAddressIranslation aktiveret
Mar annual		Fx snom D3/5
Line .		Telefonens MAC adresse
Unje		Angiv linjenr. ved flere identiteter
Teleforsværer	-	Tilslut telefonsvarer til telefonen
Udido		Antal sek. udløb af ikke tilstede mv
NGSNOW		Hvis lokalnr. skal skjules i softwaren
Lucret		Dato for lukning af lokalnr.
LCK indging		Nummer på evt. udgående filter
inune.	-	Hvis kunden har sin egen PBX
HiddenNumber		Hvis hemmeligt opkalds ID (tlf.nr.)
USETCP		Ved TCP i st. f. UDP ved trunk
Port		Tilslut anden port end normalt 5060
EnableRator	1	Opsætning af specifikke telefontyper
Sidste kontakt	30-01-2018 12:20:58	Sidste kontakt med telefonen
OverwriteTrunkFillwi.	-	Tving operatører til at vise andet nr.
EnableVPN	8	Muliggør VPN forbindelse fx ved fejl
SRTP		Secure RTP (krypterede talesignaler)
Callumit	10	Grænse for antal udgående opkald
Phumberful		IPNumberFull beskrives ikke
Fakturadato		Vedrører bogholderi
CostClosedDate		Vedrører bogholderi

Mobiler	Abonnement Ved at dobbeltklikke på et mobilnummer eller taste Ctrl + n fremkommer dette vindue om Abonnement, som er udfyldt/udfyldes med kundens data.						
	Lokalnummer Mobilnummer ICC Donor ICC Porteringsdato 601 03-09-2018 Dekræftet Ordre						
	Abonnement Navn Privatperson s Tillægsprodukter Vejnavn Nummer Abonnement Mobil Erhverv FRI TALE Postnr. By Pris 99,00 Kr. Discountrate 0,00 %						
	PIN/PUK     E-mail til opdateringer m.m.     Monthly Fee       Addons     E-mailadresse til brugeren     Fakturatekst       Dobbeit/Data kort     Caller ID     Employee       Profiler     Imployee     Imployee						
Mobiler	Tillægsprodukter Tillægsprodukter kan vælges her.						
<b>¥</b> Tillægsprodukter	Datapakker udland Data dagspakke uden for EU: 399,- Kr.						
	APN Data APN IP nummer High Speed Nummer	_					
	Tillægspakker     Fri opkald fra fastnet til egne mobiler       Fastnet -> mobil     Fri opkald fra fastnet til egne mobiler						

Mobiler	Optioner
Optioner	
Mobiler	Options         Overfør A-nummer         Banke på         Tale roaming tilladt         Ingen datagrænse i udland         Optagelse i telefonbog         Ring dual         Mobilsvar         Vis hemmeligt nummer         Slå takseret SMS'er fra         Send IKKE højt forbrug emails         Fravælg auto opgradering         Call Limit         O         PIN/PUK         Oplysninger om PIN/PUK koder.
ΡΙΝ/Ρυκ	SIM   PIN 1   PUK 2   PIN 2   PUK 2     Nyt SIM kort ICC   Tidligere SIM   Export bekræftelsesdato   Export anmodningsdato

Mobiler	Addons Her kan tilføjes add-ons som fx Fri Mobil Svar.						
Addons							
	A	ddons	StartD	Date	DiscountRate		
	Fri Mobil Svar		•				
Mobiler Dobbelt/Data kort	Dobbelt/Data kort Oplysninger om dobbe Kort PIN/PUK Dobbeltkort Dobbeltkort MSISDN ICC Datakort 2 MSISDN ICC	eltkort og data	kort. Datakort 1 Datakort MSISDN ICC Datakort 3 Datakort MSISDN ICC	3			
Mobiler	Profiler I øverste tabel Profiles	knyttes profil	og mobilabonne	nemt samı	men. Der kan kur	være en	
Profiler	aktiv profil ad gangen. 01.03.2018, så skal der	Det betyder, a aktive profil h	t hvis der lægge ave lukkedato 28	s en ny pro 3.02.2018.	ofil på med starte	dato den	
	Profiles						
	Profil		Startdato	5	Slutdato		
	•	Klik he	for at tilføje række				
	Angela test standard	01-12-20	16				
	Puljeprofil 1 (Test )	05-10-20	05-10-2015				
	999	05-10-20	15	05-10-2015			
	Test peter	05-10-20	15	05-10-2015			
	Action History	15-10-20		1821022018			
	Oprettet	Periode	Begræns	Handlinger	Fuldført		
	+ 27-03-2017 21:08:51	2017-03-01	5 SM3	, Email	2		
	15-02-2017 16:12:50	2017-02-01	15 SM3	i, Email			
	04-02-2017 21:06:34	2017-02-01	5 SM5	, Email			
	05-01-2017 11:39:17	2017-01-01	5 SM5	, Email			
	06-12-2016 01:06:13	2016-12-01	15 SM3	i, Email			
	03-12-2016 05:16:57	2016-12-01	5 SM9	Email	<b>•</b>		
	Den nederste tabel <b>Ac</b> i forhold til profil. Her k grænse, der udløste Sl	tion History p an man se at l VS'en, og tids	å den enkelte mo kunden eksempe punktet den er se	obil viser, h Ivis har mo endt.	ivor der er sket a odtaget SMS, hvi	ction Iken	

Mobiler	or hver <b>mobi</b>	l indtastes flg. oplysr	ninger:	
	Mobil	30153940	-	Mobilnummer
	Lokahummer		2199	Mobilen lokalnummer i PBX
	Navn	Telekonsulenten w Max Grube		Firmanavn
	Mederbejder	Mar Grube	•	Bruger
	Fakturatekst	Max Grube		Betaler
	Abornementitype	Mobil Erhverv FRI DALE	1	Navn på mobilabonnentet
	Abonnementskortra			Beskrives ikke
	isDataOnly			Kun data abonnement
	Porteringsdato	17-04-2015		Dato for portering
	PortclaseContinned		_	Portering bekræftet
	Usket	10-06-2015	-	Dato for lukning af abonnement
			c >	Besked fra TDC ved en evt. fejl
	Vehavn	Malbjergvej		Informationer, som vises på 118.dk, hvis det
	Hustummer	4		ønskes
	Postnummer	6340		
	ву	Kruså		Superbrugeren i firmaet
	Email	nall@naxgrube.dk		Mobilbrugeren
	UserEmail	nail@nasgrubs.dk		SIM kort nr.
	100	89450100140917043469		SIM kortnr. hos tidl. udbyder
	DenoriCC			Evt. som privatperson på 118.dk
	PrivatePerson	L		
	Vej kode	1132		Vejnummer i vejregisteret
	Kom, kode	560		Kommunenummer
	DataEUUag			Beskrives ikke
	Databolige			
	EIM			Fastnet(nummer) på mobil
	Dobbeltkort			Dobbeltkort til fx iPad
	DobbeltkortOprettet		-	Dato for oprettelse af dobbeltkort
	DobbeltkortLukket		•	Dato for lukning af dobbeltkort
	ям	2979		PIN/PUK kode 1 og 2
	PUKI	64022520		
	PINZ	547D		
	PUK2	32895934		



Т

ICCDobbeltkort		SIM nr. på dobbeltkort
MSISDNDobbettkort		Mobilnr. på dobbeltkort
PINID		PIN/PUK kode 1 og 2 for dobbeltkort
PINZD		
PUKID		
PUICID		
Datakorti		Datakort 1 til fx iPad
DatakortOprettet1		Oprettelse af datakort
DatakoriLakket1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lukning af datakort
PIN1Data1		PIN/PLIK kode 1 og 2 for for datakort 1
PUKIData1		This for Rode Fog 2 for for datakort f
PIN2Data1		
PUK2Data1		
(CCDatakort)		SIM kortnr. på datakort 1
MSISDNDatakort1		Mobilnr. på datakort 1
Datakori2		Datakort 2 og 3
DatakortS		Tilslutning af TDC mobilsvar
Operation		Visning af A nummer
Barkeller		Tilladelse af BankePå
TaleRoaming		Tilladelse af tale roaming
Data roaming	w.	Data roaming tilladelse
DataRoamingNoLimit		Ingen SMS ved overforbrug
LTE4G		LTE4G bruges ikke mere
Speer331		Sæt div, spærringer under faneblad Mobil i
Spær332		stedet for
Spor 351		
Vis på 118.dk		Vis navn på 118.dk
Tillad dual kaid		Tillad dual kald funktion
APN		Brug lukket mobil netværk
Una4G		Om APN skal bruge 4G
DenyOataDK		Forbyd brug af data i DK
MAC nummer		MAC nr. beskrives ikke
HighSpeedNumber		HSN beskrives ikke
Opkaids ID		Hvilket nummer vises
Gå til lokalnummer		Beskrives ikke
Lokalnummer wopt		Gå til lokalnummer ved optaget, ved Forstyr
Lokalnummer s/DND	Bus	ikke og ved Ikke tilstede
ikke tilstede lokalnu		
Udleb		Udløb i sekunder
		1



Frank on H		Navn på fakturamodtager
100	Telephone destance of the County	Faktura betaler
Party of the local data	Interditional and an and a second	Eakturadato begynd
Para Cata		Slå data holt fra
Tutoring and		
Talastation		Feiterne fra laietideUsent til ExportOperator
Parts Thread		Deskrives ikke
Cara SSCEDuce		
Data Antenna		
Data 10 BDuna		
Data 2078/80 page		
IN TRACTOR		
Incore and a feature		
E and the second second		
Contraction of the local data		
Land Long the post		
capionuperator		
Chattan		Nyt SIM kortnr., hvis ikke aktiveret
I		SIM nr. hos tidligere udbyder
hadnew .	0	Skjul mobilnr. i softwaren
Celluinit		Grænse for regning total (kr.)
Subended		Spærring af SIM kort
Frankig AU10 opgr.		Fravælg autoopgrad. af abn.
Speeddiep		Det grå felt er låst
Dourliblerhumber		Modtag ikke kald fra skjult nr.
Office		Mobilnr. som hovednr. i PBX
Ditutersion		Mobilnr. gå til komponentnr. ved ledig hhv.
CKIna alk dension		optaget/slukket
shat present		Rabat % info til bogholderi
MS Gateway	0	SMS sendes fra communicator
UlpeAl		Tillad alle andre at sende SMS
Seny PaidSMS	0	Slå indholdstakserede SMS fra
DentSensUsage?væ		Slå advarselsmails fra
Ratus		Status beskrives ikke
RatusTime		Statustime beskrives ikke
helPhotenel	0	Brug egenudviklet voicemail
HLI viderestillinger	8	TDC skal styre viderestillinger
Manguage		Voicemail sprog
MiewMessageSMS	0	Modtag SMS ved nv besked
WittenHessapetma		Modtag mail ved ny besked
AnsoeniCaliSMS	0	Modtag SMS v. mistet opkald
CostDoordDate		
Produketal		Profilantal beskrives ikke
Order ID		OrdrolD bookrives ikke

Т

Coldman.		-	Nummerserie er 15xx
Lokalnummer	1	1501	
Nave			
Velkomst besked		0	Skriv navn pa kø
		4	
Vis neveri	12		Vis køens navn på telefonens display
Icke tilstede lokalnu.			Viderestil til komponetnr. v. Ikke tilstede
Ventemusik			Vælg ventemusik
Strategi	Alle ringer		Vælg mellem: 6 stk. ringestrategier
Optys position i keen			Vedkommende oplyses om sin pos. i kø
Sig ventetid	D		Vedk. oplyses om beregnet ventetid
Armeneerinauinteraul	1	0	Hvor tit i sek. skal position i kø oplyses
Remoting being	-		Hvor tit i sek. skal annonce køre
Periodisk Desked	11		Antal forskellige annoncer (max. 9)
PenodicAnnouncem	12	1	Ringeinterval til kømedlemmer i sek.
Teleforvingetid		18	Pause i sekunder før næste opkald ring
Ventetid efter opkald		0	Vægt i forhold til køer m samme agente
Vægt		0	Aktivér logik for at få tømt køen hurtige
Autohid			Agenten oplyses om kaldets ventetid
Oplys ventetid			Mål i sekunder for køen besvarelse
ServiceLevel		15	Max ventetid i sekunder
Udlato	1	45	Optag indgående samtaler
Optag indgående sa			Nr. på valgmenu, som er tilsluttet køen
fvR lokalnummer	1		Evt. udgående filter nr. til kald af agent
LCR indgang	0		Gå til komponentnr. ved Læg på
Legoà	12		Fx nr. på IVR menu til tilfredshedsmåling
ApentHangua	1		Max antal samtidig kald der må være i k
Artailika	1		Panel beskrives ikke
Farrel	-	-	Aktivér lampe v. F-key f. mobilkømedle
Vin day with the	0		Når en kø har en anden kø som medler
vis om medbeer er mu	0		Send mislykket blind omstilling tilb. i kø
køen bliver ikke aut	-		AIZO beskrives ikke
Send blind viderest #	4		Vis speciel opkalds ID til mobilkømedle
AIZO bruger		1	OpkaldsID beskrives ikke
Opkalds ID			Vis telefonnr.*kønr. til mobilkømedlem
QueueOptions			Skjul køen i Communicator og app
MobileShowQueue			Optagede agenter modtager kald
NoShow			JumpToLastAgent beskrives ikke
RinginUse	2		Valg af strategi for at komme ind i køen
	-		Valg af strategi for at forlade køen





Lokalnummer		1600 Nummerserie er 16xx
Navn Valg		Skriv navn på valgmenu
		~
1	1700	Skriv komponentnumre / lokalnumre for tast 1-0
2	2400	
3	2400	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		
Udløb		Udløb i sek.
Lok. nummer v/tid	su	Komponentnr. ved udløb
Tast lokalnumre		Mulighed for at taste lokalnun
DndExtension1		
DndExtension2		lægeløsninger:
DndExtension3		Hvis lægens lokalnummer er
DndExtension4	-	indtastet her, nævnes han ikke
DndExtensionS		på DND.
DndExtension6	1	
DidExtension7		
DndExtension8		
DndExtension9		
DedExtension()		

Abningstider	Åbningstider Hvis en virksomhed ha åbningstidskomponer opkaldet hen, hvor ma	ar forskellige åbningstider It med disse åbningstider, an ønsker.	i løbet af ugen, kan du oprette en der virker som et filter, som kan dirigere			
	Oplysninger	+ \$	Nummerserie er 13yx			
	Lokalnummer	1300				
	Fra time	7	Åbningstid startklokkeslet			
	Fra minuttal	0				
	Til Time	17	Åbningstid slutklokkeslet			
	Til minuttal	0				
	Fra dag	Mandag 💌	Åbningstid startdato			
	Til dag	Torsdag 💌	Åbningstid slutdato			
	Gå til lokalnummer	1500	Gå til komponentnummer indenfor åbningstid			
	Gå til v/lukket	1301	Gå til komponentnummer udenfor åbningstid			
	Kommentar		Skriv evt. en kommentar			
Datoer       Denne funktion bruges ved helligdage (fx jul, ferie eller lign.) eller en periode frem i tiden, hvor man har lukket. Man kan selv taste datoer og tider ind på forhånd.						
	Lokalnummer	2201	Nummerserie er 22xx			
	Fradato	01-07-2017 00:00 *	Tidsinterval			
	Tildato	01-07-2017 01:00 *	Gå til komponentnummer indenfor			
	Gå til lokalnummer	1681	tidsinterval			
	Lokalnummer udenf.	. 2202	Ga til komponentnummer udenfor tidsinterval			
	Kommentar	1	Skriv evt. en kommentar			

🕑 Telefonlinje	Telefonlinje	73709090	*	Telefonnummer
	Lokalnummer	2901		Komponent, hvor skal kaldet gå til
	Startdato	16-05-2018 🔹		Startdato til brug for bogholderi
	Vis på 118.dk	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>		Skal nummeret vises på 118.dk
	Kundeopl. der skal v	langbergdesign. •		Firmanavn, der skal oplyses på 118
	Faktura kunde	langbergdesign. 🔻		Firmanavn, som regning sendes til
	LocationID			LocationID beskrives ikke
	Afdeling			Afdeling beskrives ikke
	Brugernavn			Oplysninger, når nummeret ligger hos en
	Kodeord			anden udbyder, ix en udenlandsk udbyder
	Vært			
	Port			
	трс	<b>v</b>		Nummeret ligger ved TDC
	Lukket	•		Dato, hvis nummeret er lukket
	Noter			Et notefelt
	PortType			Vedrører porteringstyper
	Porteringsdato			Dato for, hvornår portering er sket
	Portering ønskes			Dato for, hvornår portering ønskes
	DDI Numre			
		C >		Hvis der porteres flere underliggende numre til hovednummeret
	Alternativ lokalnum			Beskrives ikke
	lkke tilstede lokalnu			Bruges ikke
	Vis navn	LD		Navn, der vises på telefondisplay ved
	Ringetone URL			
				Mulighed for sætte ringetone på telefonlinjen
	Registrer			Flueben, når nummeret ligger hos en anden udbyder
	Nat	<b>~</b>		Nat: Flueben skal altid sættes
	Standard kanal			Hovednummeret får flueben her
L				I



Optaget			Optaget beskrives ikke
Opkalds ID			Kun ved udenlandske numre
DDI	SIP		DDI beskrives ikke
isHostValid			isHostValid beskrives ikke
HostIP			HostIP beskrives ikke
Overvåg			Overvåg beskrives ikke
ShowHiddenNumber			Modtag ikke kald fra skjult nr.
dtmfinfo			Dtmfinfo beskrives ikke
Medarbejder			Nummeret skal vises for valgt medarbejder
Porterings-status	v		Beskrives ikke
PilotNumber			Beskrives ikke
LimitInboundLines			Begrænsning af antal samtidige kald
E164Number			Udfyldes ved udenlandsk nr.
Fakturadato			Fakturadato til bogholderi
CostClosedDate	· · · · ·	-	Lukningsdato til bogholderi

#### CVR 36 40 35 27 $\longrightarrow$ norlys.dk/erhverv

Fax	<b>Fax</b> Med faxkomponenten kan du sende og modtage fax via e-mail.				
	Lokalnummer	1200	Nummerserie er 12xx		
	Startdato	05-04-2013 🔹	Startdato til brug for bogholderi		
	Faktura kunde	•	Andet firmanavn, som regning sendes til		
	E-mail	mail@maxgrube.dk	Mailadresse, som faxen sendes til. Tilføj evt. flere adskilt med ";"		
	Opkalds ID	43584659	Faxens telefonnummer		
	Fra Navn	Max Grube	Navn på faxens afsender, som vises på faxen		
	UserEmails				
	@maxgrube.dk		Domæne, som kan afsende faxen		
	Lukket	•	Lukkedato til brug for bogholderi		
	DisableT38		Deaktivér T38 fax protokol for at bruge en ældre protokol		
	PBXStartdate	•	Startdato, hvor faxen teknisk virker		
	Fakturadato	•	Oplysninger til brug for bogholderi		
	CostClosedDate	•			
Telefonsvarer	Telefonsvarer Telefonsvareren kan br en besked uden for åb	ruges som en virksomh ningstiden. Beskeden	eds hovedtelefonsvarer, hvor man kan lægge modtages på e-mail vedhæftet en MP3 fil.		
	Lokalnummer	2400	Nummerserie er 24xx		
	Navn		Evt. navn på telefonsvareren		
	E-mail mail@maxgrube.dk	÷	Mailadresse, som beskeden sendes til. Tilføj evt. flere adskilt med ";"		
	Slet beskeder	<b>v</b>	Standardregel: Gem ikke gamle beskeder i telefonsvareren		

Eksterne numre	Ekstern numre Her kan du fx tilknyt så du kan ringe til n	tte et nummer, som endnu nummeret via Communicat	u er hos en anden udbyder, til Communicator, tor
	id	13543	Automatisk tildelt ID
	Navn	79301190	Navn eller telefonnummer
	MSISDN	79301190	Telefonnummer
	Operatør		Evt. anden operatør
	E-mail		E-mailadresse på bruger
	MobileStatus		Standard = "O"
	Lukket	21-06-2018 💌	Lukkedato
	Medarbejder	Demo Batman 💌	Vælg medarbejder
	Er mobil		Aktivér, hvis det eksterne nummer er en mobil

Profiler	Profiler Der kan defineres et antal navngivne profiler på det enkelte firma og derefter tildeles, en profil til et mobilabonnement
	TRYK Ctrl + n for at lave en ny profil.
	Add new profile x Name Profilen skal navngives
	Profile Type Standardprofil   Ved notifikationer vedr. forbrug skal der vælges Standardprofil.  Default
	ок Cancel Default sættes ved Puljeprofil, som p.t. ikke er fuldt implementeret og derfor ikke bruges.
	Dobbeltklik derefter på den ny profil for sætte begrænsninger i profilen:
	Profile Imits (Angela test standard)
	Servicekode Begræns Handling MessageHeader Besked tekst
	SMS/MMS         SMS, Email         SSMS <%msisdn%> %msisdn% %msisdn% %msisdn% %msisdn% %msisdn% %msisdn%
	Eksempler: Telefoni Data SMS SMS/MMS
	Begræns         Telefoni angives i antal minutter           Data angives i antal MB         SMS angives i antal SMS'er
	Handling       Eksempel:         SMS, Email, Block - Der sendes en SMS med         varslingsteksten til den berørte mobil og en mail til en         e-mail adresse og mobilen blokeres.
	MessageHeader         Overskrift.           Kessempler på variabler til tekst:         <%msisdn%>: mobilnummeret det drejer sig om
	Besked tekst         Eksempler på variabler til tekst:           <%msisdn%>: mobilnummeret det drejer sig om           <%invoicetext%>: typisk brugerens navn           <%usage%>: mængde data/minutter der er forbrugt

SVirtual LAN Config	Virtual LAN Config Konfiguration af VLAN.		
	Lokalnummer	200	Telefonens lokalnummer
	Telefon port	12	VLAN nr. til telefonen
	PC port	100	VLAN nr. til PC'en
### Eksempel på anvendelse af komponenter

Komponenter	Følgende komponenter indgår i eksemplet:									
	Ø	Telefonlinje 🕟 Åbningstid 🧟 Kø 🖽 Valgmenu 🐼 Lokalnummer								
	Et firr	ma har følgen	de ør	nsker til sit tel	efona	nlæg, som du	skal k	onfigurere:		
	Α.	Kunde ringe	r ind.							
	В.	Hvis det er i	åbnir	ngstiden,						
	C.	bliver kunde	n sat	i kø med ven	temus	ik,				
	D.	indtil en ope	ratør	besvarer opl	kaldet.					
	E. Hvis det er udenfor åbningstiden,									
	F. sendes opkaldet til en anden kø, som ringer 3 gange (ingen ventemusik), så firmaet har mulighed for at besvare opkaldet, hvis de ikke er gået hjem,									
	G.	inden opkale taste 1,	let bl	iver sendt til	et me	nuvalg, hvor ku	unden	får mulighed i	for at	:
	Н.	hvis kunden	ønsk	er at blive vic	leresti	llet til en aften	vagt.			





# Byg de første komponenter

- Telefonlinje
- Åbningstid
- 2 lokalnumre
- Velkomstkø

ved at følge nedenstående trin:

Trin	Skriv/udfør	
1	Opret Telefonlinje	Telefonlinje 54514312 Indgående Ikke tilstede
2	Opret Abningstid og vælg åbningstid.	Åbningstider 9:0-15:0 mon Outside
3	Forbind Telefonlinje -> Åbningstid	Telefonlinje         54514312         Indgående         Ikke tilstede    Outside

CVR 36 40 35 27  $\longrightarrow$  norlys.dk/erhverv



Trin	Skriv/udfør	
4	Opret 2 stk. <u> Lokalnummer</u>	200 Lokalnumre Peter Green201 Lokalnumre Tom hanksOptagetOptagetIkke tilstede Forstyr ikkeIkke tilstede Forstyr ikke
5	Opret en velkomstkø med ventemusik	1500 Køer Velkommen Ikke tilstede Valgmenu Læg på 200 201
6	Højreklik på køen og tilføj de 2 lokalnumre som nye kømedlemmer	1500 K     Fast viderestilling       Velkom     Nyt kømedlem       Ikke tilstede     Valgmenu       Læg på     200       201     201
7	Forbind Åbningstid til Køen. Telefonlinje 54514312 Indgående Ikke tilstede Outside	ider 1500 Køer Velkommen Ikke tilstede Valgmenu Læg på 200 201 201 Lokalnumre Forstyr ikke 200 201 201 Lokalnumre Tom hanks Optaget Ikke tilstede Forstyr ikke



# Byg de sidste komponenter

- Lokalnummer (202 = vagttelefon)
- Valgmenu
- Lukketkø

ved at følge nedenstående trin:

Trin	Skriv/udfør	
8	Opret 1 stk. Tokalnummer	202 Lokalnumre Susan Brown Optaget Ikke tilstede Forstyr ikke
9	Opret E Valgmenu	1602 Valgmenu       Lukket       Tryk 1       Tryk 2       Tryk 3
10	Forbind Valgmenu, Tryk 1 med Lokalnummer 202	1602 Valgmenu     202 Lokalnumre       Lukket     Susan Brown       Tryk 1     Optaget       Tryk 2     Ikke tilstede       Tryk 3     Forstyr ikke



Slet komponenter

Trin	Skriv/udfør
11	Opret Lukketkø og sæt udløbstid til 13 sek., som svarer til 3 ring inden opkaldet skal gå til valgmenu. Lukket Ikke tilstede Valgmenu Læg på
12	Forbind Åbningstider, Outside (E) til Lukketkø (F). Forbind Lukketkø (F) til Valgmenu (G):
Inbound Links	Fælles for alle komponenter er, at du ved at højreklikke på en komponent og derefter klikke på
	indound Links kan ta et overblik over de komponenter, som komponenten er for bundet til.

Træk med musen en ramme over de komponenter, der skal slettes og tryk på "Delete".



# Eksempel på anvendelse af avancerede komponenter

Avancerede	Følgende avancerede komponenter indgår i eksemplet:								
komponenter	2	Indtast et tal	<b>∢</b> €⊂ Sig et n	ummer 🛃 🛛	RL kald	🚱 Valg	🔊 Sa	æt variabel	
<ul> <li>Eksemplet er et telefonomstillingssystem i et lægehus, hvor patienten i en valg "læge Hansen".</li> <li>A) Patienten bliver derefter bedt om at indtaste sit CPR nummer.</li> <li>B) Det indtastede bliver læst op for patienten.</li> <li>C) Patienten bliver bedt om at bekræfte, at det indtastede er korrekt.</li> <li>D) En hjemmeside kaldes op for at validere CPR nummeret.</li> <li>E) Hjemmesiden svarer tilbage med oplysning om CPR nummeret er validt.</li> <li>F) CPR nummer indsættes på display i stedet for telefonnummervisning.</li> <li>G) Læge Andersen kan læse CPR nummeret på sin telefon.</li> </ul>					valgmer	าน vælger			
А		В	С	D	E	F	=	G	
Telefonlinje 86058024 Indgående Ikke tilstede	st et PR mer	2500 Sig et tal Sig CPR Lokainummer	1603 Valgmenu       CPR indtast ok?       Tryk 1       Tryk 2       Tryk 3	2700 URL kald CPR validering Lokalnummer	2800 Va CPR ok ja nej	ig 290 på tif. Lokal	0 Sæt . display nummer	200 Lokalnumre Læge Andersen Optaget Ikke tilstede Forstyr ikke	

# NORLYS

A) Indtast et tal Patienten bliver bedt om at indtaste sit CPR nummer. Klik på Indtast et tal						
Trip	Skriv/udfar	Iddubning (oksompol				
1		Navn: Et navn, så du kan genkende				
	Naver Indtast et tal 2600 X	komponentens funktion.				
	ContentHolder: CPR	den variabel, som de indtastede tal skal gemmes				
	Carcel	i, fx: CPR				
	Cancel					
2	Indtal en besked via *55*2600	Fx "Indtast venligst dit CPR nummer og afslut med firkant"				
Telefonlinj 86058024 Indgående Ikke tilsted	Telefonlinje 86058024     2500 Sig et tal Indtast CPR Lokalnummer     1603 Valgmenu CPR indtast ok?     2700 URL kald CPR validering     2800 Valg CPR ok?     2900 Sæt på tif. display     200 Lokalnumre Læge Andersen       Indgående Ikke tilstede     Lokalnummer     Tryk 1     Lokalnummer     ja     Doptaget       Ikke tilstede     A     Tryk 3     Tryk 3     Tryk 1     Doptaget					
B) Sig et Det indta	nummer stede bliver læst op for patienten. Klik på 🏼 🏹 Sig et nur	nmer				
Trin	Skriv/udfør	Uddybning/eksempel				
1	Sig et tal 2500 X	Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.				
	Navn: Sig CPR	Say Digits: Sæt flueben, hvis der skal læses op				
	SayDigits:	enkeittai for enkeittai. ContentHolder: Den variabel, som skal læses højt				
	Cancel OK	af PBX: \${CPR}				
2	Indtal en besked via *55*2500	"Du har indtastet følgende CPR nummer"				
Telefonlinje 86058024     2600 Indtast et Indtast CPR     2500 Sig et tal Sig CPR     1603 Valgmenu CPR indtast ok?     2700 URL kald CPR validering     2800 Valg CPR ok?     2900 Sæt på tif. display     200 Lokalnumre Læge Andersen       Indgående Ikke tilstede     Lokalnummer     Tryk 1     Lokalnummer     ja     Lokalnummer     Optaget       Ikke tilstede     Tryk 3     Tryk 3     Forstyr ikke						

# NORLYS

#### C) Valgmenu

E Patienten bliver bedt om at bekræfte, at det indtastede er korrekt. Klik på

Valgmenu

Trin	Skriv/udfør		Uddybning/eksempel
1	Valgmenu 1603	x	Navn: Et navn, så du kan genkende
	Navn:	CPR indtast ok?	
	Tast lokalnumre:		
	Udløbstid:		
		Cancel OK	
2	Indtal en besked v	<i>v</i> ia *55*1602	"Er det indtastede CPR nr. korrekt, så tryk 1. Er det forkert tryk 2."
3	Komponenten for Tast et tal ved for	bindes til næste komponent ved korrekt kert indtastet CPR nummer.	indtastet CPR nummer og tilbage til komponenten



URL kald

# D) URL kald

En hjemmeside kaldes op for at validere CPR nummeret. Klik på

Trin	Skriv/udfør		Uddybning/eksempel	
1	URL kald 2700 X			Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion
	Navn: LIRI -	CPR validering		URL: Den URL, som skal kaldes i forbindelse med afvikling af funktionen: http://(domæne)/cpr.
	ContentHolder:	CPRVALID		aspx?cpr=\${CPR}
		Cancel	ĸ	som skal indeholde information fra URL'en til komponenten, fx: CPRVALID



# NORLYS

E)	Valg
----	------

Hjemmesiden svarer tilbage med oplysning, om CPR nummeret er validt. Klik på

Valg

Trin	Skriv/udfør		Uddybning/eksempel		
1	Valg 2800 Navn: Value:	CPR OK? OK	Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion. Value: Den værdi, der bekræfter valget. ContentHolder: Den variabel, som komponenten skal agere på: \${CPRVALID}		
2	Komponenten for Tast et tal ved fork	Cancel CK bindes til næste komponent ved validt C kert CPR nummer.	PR nummer og tilbage til komponenten		



# F) Sæt variabel

CPR nummer indsættes på display i stedet for telefonnummervisning. Klik på Sæt variabel

Trin	Skriv/udfør			Uddybning/eksempel
1	Sæt variabel 2900			Navn: Et navn, så du kan genkende komponentens funktion.
	Navn:	Tlf. display		Value: Den variable værdi (CPR), som skal
	Value: \${CPR}			formidles videre = \${CPR}
	ContentHolder:	CALLERID(num)		skal placeres i = CALLERID(num)



 $\rightarrow$  norlys.dk/erhverv



Inbound Links	Inbound LinksFælles for alle komponenter er, at du ved at højreklikke på en komponent og derefter klikke påkan få et overblik over de komponenter, som komponenten er for bundet til.
Slet komponenter	Træk med musen en ramme over de komponenter, der skal slettes og tryk på "Delete".

# Spørgsmål

Har du spørgsmål til brugen af PBX Designer, er du velkommen til at kontakte supporten hos dit telefonselskab, som hurtigt vil hjælpe dig videre.